



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клавиатура

DS-1100KI

DS-1100KI



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Эргономичный дизайн
- 7" TFT сенсорный экран с разрешением 800×480
- Отображение и воспроизведение видео с разрешением до 1080p
- Управление скоростными поворотными камерами и регистраторами
- USB 2.0-интерфейс для резервного копирования видео
- Поддержка до 15 пользователей (каждый пользователь может управлять до 256 устройств)

Спецификации

	DS-1100KI
Аудиовход/выход	
Аудиовход	1 канал, 3.5мм разъём (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Аудиовыход	2 канал, 3.5мм разъём (Линейный, 560 Ω)
Наружный интерфейс	
Интерфейс передачи	1 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet интерфейс; 1 RS-232 интерфейс (для настройки параметров и тех.обслуживания); 1 RS-485 интерфейс; 1 USB2.0 интерфейс (для хранения данных и обновления устройства)
Прочие	
Режим управления	по IP адресу
Общие	
LCD экран	7" TFT , Разрешение: 800 × 480
Джойстик	3D
Потребляемая мощность	15 Вт
Питание	12 В DC
Размеры	110 × 193 × 435 мм
Вес	2 кг
Рабочие условия	-10 °C - +55 °C

Правила эксплуатации

1. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 °C.
2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания.
6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55 °C, прямых солнечных лучей, источников электромагнитных излучений, жидкостей, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетентности, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.