

GL-MC-CHASSIS

Шасси GigaLink без установленных БП

- ✓ 14 слотов под медиаконвертеры
- ✓ Поддерживает установку 2-х блоков питания

Шасси GIGALINK **GL-MC-CHASSIS** предназначено для установки до 14 оптических медиаконвертеров GigaLink. Обеспечивает централизованное питание всех медиаконвертеров, установленных в него. Шасси поддерживает установку двух блоков питания, что обеспечивает равномерную нагрузку на них и непрерывное функционирование конвертеров. При выходе из строя одного из источников питания нет необходимости удалять из шасси медиаконвертеры – просто замените вышедший из строя источник питания. Шасси предназначено для установки в 19” стойку (шкаф) высотой 2U.



GL-MC-CHASSIS

Краткое описание:

Full-duplex / Half-duplex

MDI/MDI-X

Ethernet / STM-1

Минимальная задержка

Поддержка пакетов до 1600 байт

Низкое энергопотребление

Применение:

Fast и Gigabit Ethernet

Базовая комплектация:

Шасси	1 шт.
Винты крепления	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Дополнительная комплектация:

Блок питания, 220 В	1 шт.
Блок питания, 48 В	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-MC-CHASSIS
Количество слотов	14
Источник питания	GL-MC-CHAC220 или GL-MC-CHDC048
Защита по питанию	Токовая и по напряжению
Температура, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от 0 до +50
Влажность, %	5 - 90 (отсутствие конденсата)
Габариты изделия, ШхВхГ, мм	485,0х90,0х245,0
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-MC-CHASSIS	150,0х60,0х305,0	?	Габариты зависят от количества заказываемых позиций
GL-MC-CHAC220	65,0х150,0х235,0	?	
GL-MC-CHDC048	65,0х150,0х235,0	?	

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.