



А. Установка на стену



Для настенного крепления используйте кронштейн "СА-4W"

В. Установка на потолок




Если провод не проходит через заднюю стенку извещателя, аккуратно выгните плату из базы




Соединить провода, как показано выше
Провода питания не должны превышать длин, указанной выше

Размер	320mm
(0.33 mm²)	
AWG20	510
(0.52 mm²)	
(0.83 mm²)	820



Установить регулятор фотосенсора в положение "DAY" (24 ч)




Установить счетчик импульсов в положение "TEST"




Закрыть детектор и подать питание. После разогрева (прим. 60 сек.) провести тест


Светодиод загорается при детектировании движения



Установить фотодатчик в нужное положение (см. секц. 6-1)



Установить счетчик импульсов в положение "2" (см. секц. 6-2)



После соединения проводов проложить дополнительную прокладку (прилагается)



Установить высокую среднюю или низкую чувствительность (H, M, L). Закрыть крепежный винт.