

Оповещатель охранно-пожарный световой
М-12 (9-28V)
ПАСПОРТ
ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный световой **М-12 (9-28V)** предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения.
1.4. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания: **9 ÷ 28 В**
2.2. Потребляемый ток: **20 ± 2 мА**
2.3. Диапазон рабочих температур: **- 30...+55 °С**
2.4. Габаритные размеры, мм: **302х102х19**
2.5. Масса, не более, кг: **0,22**
2.6. Степень защиты оболочки: **IP52**
2.7. Средний срок службы оповещателя, не менее: **10 лет**

3. Комплектность

- оповещатель **1 шт**
паспорт **1 шт**
заглушка **2 шт**

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Порядок подключения оповещателей:
4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения, соблюдая полярность (указана на этикетке).
4.5.2. Закрепить оповещатель на стене.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-12 (9-28V) № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатель охранно-пожарный световой
М-12 (9-28V)
ПАСПОРТ
ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный световой **М-12 (9-28V)** предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения.
1.4. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания: **9 ÷ 28 В**
2.2. Потребляемый ток: **20 ± 2 мА**
2.3. Диапазон рабочих температур: **- 30...+55 °С**
2.4. Габаритные размеры, мм: **302х102х19**
2.5. Масса, не более, кг: **0,22**
2.6. Степень защиты оболочки: **IP52**
2.7. Средний срок службы оповещателя, не менее: **10 лет**

3. Комплектность

- оповещатель **1 шт**
паспорт **1 шт**
заглушка **2 шт**

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Порядок подключения оповещателей:
4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения, соблюдая полярность (указана на этикетке).
4.5.2. Закрепить оповещатель на стене.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-12 (9-28V) № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатель охранно-пожарный световой
М-12 (9-28V)
ПАСПОРТ
ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный световой **М-12 (9-28V)** предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.
1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3. Оповещатель имеет широкий диапазон питающего постоянного напряжения.
1.4. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки оповещателя, выполненной на защелках.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания: **9 ÷ 28 В**
2.2. Потребляемый ток: **20 ± 2 мА**
2.3. Диапазон рабочих температур: **- 30...+55 °С**
2.4. Габаритные размеры, мм: **302х102х19**
2.5. Масса, не более, кг: **0,22**
2.6. Степень защиты оболочки: **IP52**
2.7. Средний срок службы оповещателя, не менее: **10 лет**

3. Комплектность

- оповещатель **1 шт**
паспорт **1 шт**
заглушка **2 шт**

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсут-

- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Порядок подключения оповещателей:
4.5.1. Подключить к источнику постоянного напряжения, соблюдая полярность (указана на этикетке).
4.5.2. Закрепить оповещатель на стене.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-12 (9-28V) № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017