

Оповещатели охранно-пожарные световые
Молния-12/24-AQUA исп.1, Молния-220-AQUA исп.1, Молния-12/24-AQUA исп.2, Молния-220-AQUA исп.2,
М-12/24-AQUA исп.1, М-220-AQUA исп.1, М-12/24-AQUA исп.2, М-220-AQUA исп.2

ПАСПОРТ

ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2021 RU C-RU.A503.B.00088/21

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12/24-AQUA исп.1, М-220-AQUA исп.1, М-12/24-AQUA исп.2, М-220-AQUA исп.2, Молния-12/24-AQUA исп.1, Молния-220-AQUA исп.1, Молния-12/24-AQUA исп.2, Молния-220-AQUA исп.2** (далее по тексту – оповещатель) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения, а также указания путей эвакуации.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. **Рабочее напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-переключки на плате управления. Замкнутое положение – 12В, разомкнутое – 24В.**

1.3. Оповещатель имеет повышенную герметичность.

1.4. Оповещатель имеет два типа исполнения, отличающиеся габаритами плафонов. Тип исполнения определяется при заказе.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном:

М-12/24-AQUA исп.1, М-12/24-AQUA исп.2, Молния-12/24-AQUA исп.1, Молния-12/24-AQUA исп.2 **12/24В**

М-220-AQUA исп.1, М-220-AQUA исп.2, Молния-220-AQUA исп.1, Молния-220-AQUA исп.2 **~220В, 50±1Гц**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15)Уном**

2.3. Потребляемая мощность при напряжении Уном, не более:

М-12/24-AQUA исп.1, М-12/24-AQUA исп.2, Молния-12/24-AQUA исп.1, Молния-12/24-AQUA исп.2 **0,2А**

М-220-AQUA исп.1, М-220-AQUA исп.2, Молния-220-AQUA исп.1, Молния-220-AQUA исп.2 **7В·А**

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С **-30 ÷ +55**
 относительная влажность при + 25 °С, % **90**

атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.6. Габаритные размеры, мм Исп. 1 **350x105x72**

Исп. 2 **350x105x175**

2.7. Масса: Исп. 1 **0,54 кг**

Исп. 2 **0,64 кг**

2.8. Степень защиты оболочки **IP65**

2.9. Средний срок службы оповещателей **10 лет**

2.10. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

3. Комплектность

оповещатель световой	1 шт
кабельный ввод герметичный	1 шт
паспорт	1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила эксплуатации» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя.

4.4. Открутить два винта на крышке (рассеивателе), снять крышку.

4.5. Открутить два самореза на шасси, шасси приподнять и снять с шарниров.

4.6. В необходимом месте сделать отверстия для крепления оповещателя и кабельного ввода по разметке внутри основания.

4.7. Установить в основание кабельный ввод.

4.8. Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит).

4.9. Пропустить кабель питания через кабельный ввод.

4.10. Установить шасси на место.

4.11. Выполнить подключение кабеля питания к разъему печатной платы оповещателя.

4.12. Выбрать необходимое напряжение питания (для **М-12/24-AQUA исп.1, М-12/24-AQUA исп.2, Молния-12/24-AQUA исп.1, Молния-12/24-AQUA исп.2**) согласно п.п. 1.2 настоящего паспорта.

4.13. Закрыть и закрепить шасси.

4.14. Установить крышку.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности оповещателя производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.


6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М - _____ - AQUA исп. _____ № _____
 (заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»



Короткий путь к информации



Произведено в России
 ИП Раченков Александр Викторович
 644076 г. Омск, ул. **Скачано с sec.ru**
 соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017