

Оповещатели охранно-пожарные световые
Молния-12-ГРАНД, Молния-24-ГРАНД, Молния-220-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД, Молния-12-ГРАНД-МС,
Молния-24-ГРАНД-МС, М-12-ГРАНД, М-24-ГРАНД, М-220-ГРАНД, М-220-РИП-ГРАНД, М-12-ГРАНД-МС, М-24-ГРАНД-МС
ПАСПОРТ

ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2021 RU C-RU.A503.B.00088/21

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-ГРАНД, М-24-ГРАНД, М-220-ГРАНД, М-220-РИП-ГРАНД, М-12-ГРАНД-МС, М-24-ГРАНД-МС, Молния-12-ГРАНД, Молния-24-ГРАНД, Молния-220-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД, Молния-12-ГРАНД-МС, Молния-24-ГРАНД-МС** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Особенностью оповещателей **М-12-ГРАНД-МС, М-24-ГРАНД-МС, Молния-12-ГРАНД-МС, Молния-24-ГРАНД-МС** является повышенная яркость свечения.

1.4. Особенностью оповещателей **М-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: **М-12-ГРАНД, М-12-ГРАНД-МС, Молния-12-ГРАНД, Молния-12-ГРАНД-МС ... 12В**
М-24-ГРАНД, М-24-ГРАНД-МС, Молния-24-ГРАНД, Молния-24-ГРАНД-МС 24В
М-220-РИП-ГРАНД, М-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД ~220В, 50±1Гц
2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15)Уном**
2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более:

М-12-ГРАНД, М-24-ГРАНД, Молния-12-ГРАНД, Молния-24-ГРАНД 26мА
М-12-ГРАНД-МС, М-24-ГРАНД-МС, Молния-12-ГРАНД-МС, Молния-24-ГРАНД-МС 52мА
М-220-ГРАНД, Молния-220-ГРАНД 7,5В·А
М-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД 22В·А

2.4. Время работы оповещателя **М-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД** от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, ч., не менее **6**

(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура **-30 ÷ +55°С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.6. Габаритные размеры, мм **330х150х62**

2.7. Масса: **М-12-ГРАНД, М-24-ГРАНД, М-220-ГРАНД, М-12-ГРАНД-МС, М-24-ГРАНД-МС, Молния-12-ГРАНД, Молния-24-ГРАНД, Молния-220-ГРАНД, Молния-12-ГРАНД-МС, Молния-24-ГРАНД-МС 0,35 кг**
М-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД 0,4 кг

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Снять плафон с надписью.

4.4. Убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.

4.5. Закрепить оповещатель к стене.

4.6. Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала (для исполнения 12В и 24В полярность указана на этикетке).

4.7. Оповещатель **М-12-ГРАНД-МС, М-24-ГРАНД-МС, Молния-12-ГРАНД-МС, Молния-24-ГРАНД-МС** подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.8. Для подключения резервного источника питания оповещателя **М-220-РИП-ГРАНД, Молния-220-РИП-ГРАНД** установить DIP-перемычку на силовую плату.

4.9. Установить плафон с надписью.

4.10. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя


6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М - _____ - ГРАНД _____ № _____
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40



СВ. Сведения о сроке службы оповещателя не менее

SEC.RU

Короткий путь к информации

10 лет

1 шт

1 шт

www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

info@eltech-service.ru



Произведено в России

ИП Рынков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 1

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Скачано с sec.ru