ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
Молния-220 ULTRA
ПАСПОРТ
ОКПД2 26.30.50.119 ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018
С-RU.ПБ68.В.03056

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой Молния-220 ULTRA предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи напряжения питания.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1.Напряжение питания, В		220
2.2.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, В•А		1
2.3.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:		
· рабочая температура, ^{O}C	– 30…. +55	
· относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90	
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800	
2.4.Габаритные размеры, мм	296х333х48	
2.5.Масса, кг	0,3	
2.6.Степень защиты оболочки (код IP)		42
2.7.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002		
2.8.Срок службы, лет		5

3. Комплектность.

· Оповещатель световой Молния-220 ULTRA, шт.	1
· Руководство по эксплуатации, шт.	1
· Крепление, шт.	1
· Винт 3х6, шт.	2

4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5. Подключить оповещатель к сети переменного тока.
4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50^{O}C в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»,
(3812) 58-44-68

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
Молния-220 ULTRA
ПАСПОРТ
ОКПД2 26.30.50.119 ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018
С-RU.ПБ68.В.03056

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой Молния-220 ULTRA предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи напряжения питания.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1.Напряжение питания, В		220
2.2.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, В•А		1
2.3.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:		
· рабочая температура, ^{O}C	– 30…. +55	
· относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90	
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800	
2.4.Габаритные размеры, мм	296х333х48	
2.5.Масса, кг	0,3	
2.6.Степень защиты оболочки (код IP)		42
2.7.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002		
2.8.Срок службы, лет		5

3. Комплектность.

· Оповещатель световой Молния-220 ULTRA, шт.	1
· Руководство по эксплуатации, шт.	1
· Крепление, шт.	1
· Винт 3х6, шт.	2

4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5. Подключить оповещатель к сети переменного тока.
4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50^{O}C в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»,
(3812) 58-44-68

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
Молния-220 ULTRA
ПАСПОРТ
ОКПД2 26.30.50.119 ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018
С-RU.ПБ68.В.03056

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой Молния-220 ULTRA предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи напряжения питания.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1.Напряжение питания, В		220
2.2.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, В•А		1
2.3.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:		
· рабочая температура, ^{O}C	– 30…. +55	
· относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90	
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800	
2.4.Габаритные размеры, мм	296х333х48	
2.5.Масса, кг	0,3	
2.6.Степень защиты оболочки (код IP)		42
2.7.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002		
2.8.Срок службы, лет		5

3. Комплектность.

· Оповещатель световой Молния-220 ULTRA, шт.	1
· Руководство по эксплуатации, шт.	1
· Крепление, шт.	1
· Винт 3х6, шт.	2

4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5. Подключить оповещатель к сети переменного тока.
4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50^{O}C в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»,
(3812) 58-44-68

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru