Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

М-PRO-С3

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22

1. Общие сведения

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный **М-PRO-С3** (далее оповещатель) предназначен для подачи свето-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
1.2 Оповещатель имеет раздельное подключение звукового и светового модулей.
1.3 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.4 Оповещатель имеет защиту от переполюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном выбирается при заказа на заводе изготовители и может быть следующих значений: М-PRO-С3 (12В)..... **12 В**
М-PRO-С3 (24В)..... **24 В**
2.2 Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3 Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее ..... **105 дБ**
2.4 Несущая частота звуковых сигналов ..... **4000 Гц**
2.5 Ток Iмакс, потребляемый при Uном ..... свет - **48мА**, звук - **35мА**
2.6 Габаритные размеры, мм **296х333х48**
2.7 Масса, кг:..... **0,35**
2.8 Диапазон рабочих температур ..... **-30....+55°С**
2.9 Степень защиты оболочки **IP54**
2.10 Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель ..... **1 шт.**
паспорт ..... **1 шт.**
крепление ..... **1 шт.**
винт 3х6 ..... **2 шт.**

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4.Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5.Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод – плюс светового блока, желтый провод минус светового блока, зеленый провод плюс звукового блока, коричневый провод минус звукового блока).
4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.
4.7.Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
4.8.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-PRO-С3 (_____) №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru
системы оповещения ЭЛТЕХ·СЕРВИС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

М-PRO-С3

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22

1. Общие сведения

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный **М-PRO-С3** (далее оповещатель) предназначен для подачи свето-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
1.2 Оповещатель имеет раздельное подключение звукового и светового модулей.
1.3 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.4 Оповещатель имеет защиту от переполюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном выбирается при заказа на заводе изготовители и может быть следующих значений: М-PRO-С3 (12В)..... **12 В**
М-PRO-С3 (24В)..... **24 В**
2.2 Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3 Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее ..... **105 дБ**
2.4 Несущая частота звуковых сигналов ..... **4000 Гц**
2.5 Ток Iмакс, потребляемый при Uном ..... свет - **48мА**, звук - **35мА**
2.6 Габаритные размеры, мм **296х333х48**
2.7 Масса, кг:..... **0,35**
2.8 Диапазон рабочих температур ..... **-30....+55°С**
2.9 Степень защиты оболочки **IP54**
2.10 Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель ..... **1 шт.**
паспорт ..... **1 шт.**
крепление ..... **1 шт.**
винт 3х6 ..... **2 шт.**

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4.Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5.Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод – плюс светового блока, желтый провод минус светового блока, зеленый провод плюс звукового блока, коричневый провод минус звукового блока).
4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.
4.7.Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
4.8.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-PRO-С3 (_____) №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru
системы оповещения ЭЛТЕХ·СЕРВИС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

М-PRO-С3

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22

1. Общие сведения

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный **М-PRO-С3** (далее оповещатель) предназначен для подачи свето-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
1.2 Оповещатель имеет раздельное подключение звукового и светового модулей.
1.3 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.4 Оповещатель имеет защиту от переполюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном выбирается при заказа на заводе изготовители и может быть следующих значений: М-PRO-С3 (12В)..... **12 В**
М-PRO-С3 (24В)..... **24 В**
2.2 Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3 Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее ..... **105 дБ**
2.4 Несущая частота звуковых сигналов ..... **4000 Гц**
2.5 Ток Iмакс, потребляемый при Uном ..... свет - **48мА**, звук - **35мА**
2.6 Габаритные размеры, мм **296х333х48**
2.7 Масса, кг:..... **0,35**
2.8 Диапазон рабочих температур ..... **-30....+55°С**
2.9 Степень защиты оболочки **IP54**
2.10 Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель ..... **1 шт.**
паспорт ..... **1 шт.**
крепление ..... **1 шт.**
винт 3х6 ..... **2 шт.**

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4.Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5.Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод – плюс светового блока, желтый провод минус светового блока, зеленый провод плюс звукового блока, коричневый провод минус звукового блока).
4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.
4.7.Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
4.8.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-PRO-С3 (_____) №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru