

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z-U MGN, LUIS+ L-24-Z-U MGN

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1 Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **LUIS+ L-12-Z-U MGN, LUIS+ L-24-Z-U MGN** (далее оповещатели) предназначены для подачи свето-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель имеет раздельное подключение звукового и светового модулей.

1.3 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.4 Оповещатель имеет защиту от переплюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном выбирается при заказа на заводе изготовители и может быть следующих значений:

LUIS+ L-12-Z-U MGN 12 В

LUIS+ L-24-Z-U MGN 24 В

2.2 Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном

2.3 Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ

2.4 Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц

2.5 Ток Iмакс, потребляемый при Уном свет - 48мА, звук - 35мА

2.6 Габаритные размеры, мм 296х333х48

2.7 Масса, кг..... 0,35

2.8 Диапазон рабочих температур -30...+55°С

2.9 Степень защиты оболочки IP54

2.10 Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель 1 шт.

паспорт 1 шт.

крепление 1 шт.

винт 3х6 2 шт.

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод – плюс светового блока, желтый провод минус светового блока, зеленый провод плюс звукового блока, коричневый провод минус звукового блока).

4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

4.7. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

4.8. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____ -Z-U MGN № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Луис+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

(495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Рачков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствует

Скачано с sec.ru



SEC.RU

Короткий путь к информации

