

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z, LUIS+ L-24-Z

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22
СТ-1 5041000003 (Сайт для проверки продукции <https://gispp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>)

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUIS+ L-12-Z, LUIS+ L-24-Z (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном 12В/24В (определяется при заказе)

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 40 мА

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 100 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: - 30+ +55 °С

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600+800

2.6.Габаритные размеры 300х106х23мм

2.7.Масса, кг, не более 0,22

2.8.Степень защиты оболочки IP51

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3.Комплектность

оповещатель 1 шт

паспорт 1 шт

заглушка 2 шт

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2.Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-.....-Z №..... принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z, LUIS+ L-24-Z

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22
СТ-1 5041000003 (Сайт для проверки продукции <https://gispp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>)

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUIS+ L-12-Z, LUIS+ L-24-Z (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном 12В/24В (определяется при заказе)

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 40 мА

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 100 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: - 30+ +55 °С

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600+800

2.6.Габаритные размеры 300х106х23мм

2.7.Масса, кг, не более 0,22

2.8.Степень защиты оболочки IP51

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3.Комплектность

оповещатель 1 шт

паспорт 1 шт

заглушка 2 шт

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2.Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-.....-Z №..... принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z, LUIS+ L-24-Z

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22
СТ-1 5041000003 (Сайт для проверки продукции <https://gispp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>)

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUIS+ L-12-Z, LUIS+ L-24-Z (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном 12В/24В (определяется при заказе)

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 40 мА

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 100 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: - 30+ +55 °С

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600+800

2.6.Габаритные размеры 300х106х23мм

2.7.Масса, кг, не более 0,22

2.8.Степень защиты оболочки IP51

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3.Комплектность

оповещатель 1 шт

паспорт 1 шт

заглушка 2 шт

4. Подготовка к работе

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2.Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-.....-Z №..... принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017