Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-Z IP55 ..... **12В**
LUIS+ L-24-Z IP55 ..... **24В**

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**

2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ..... световым блоком – **26 мА**; звуковым – **35 мА**

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее ..... **85 дБ**

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: ..... **- 30÷ +55 °С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**

2.6.Габаритные размеры: **300x110x33мм**

2.7.Масса, кг, не более: **0,35**

2.8.Степень защиты оболочки: **IP55**

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3.Комплектность

оповещатель ..... **1 шт**
паспорт ..... **1 шт**

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателя:

4.5.1.Снять плафон с надписью.

4.5.2.Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъёмом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).

4.5.3.Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-Z IP55 №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-Z IP55 ..... **12В**
LUIS+ L-24-Z IP55 ..... **24В**

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**

2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ..... световым блоком – **26 мА**; звуковым – **35 мА**

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее ..... **85 дБ**

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: ..... **- 30÷ +55 °С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**

2.6.Габаритные размеры: **300x110x33мм**

2.7.Масса, кг, не более: **0,35**

2.8.Степень защиты оболочки: **IP55**

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3.Комплектность

оповещатель ..... **1 шт**
паспорт ..... **1 шт**

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателя:

4.5.1.Снять плафон с надписью.

4.5.2.Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъёмом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).

4.5.3.Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-Z IP55 №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru