

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55 (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-Z IP55 12В
LUIS+ L-24-Z IP55 24В

2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 35 мА

2.4. Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 85 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: - 30° +55 °С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600+800

2.6. Габаритные размеры: 300х110х33мм

2.7. Масса, кг, не более: 0,35

2.8. Степень защиты оболочки: IP55

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель 1 шт
паспорт 1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5. Порядок подключения оповещателя:

4.5.1. Снять плафон с надписью.

4.5.2. Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъемом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).

4.5.3. Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -Z IP55 №_____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания „Луис+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55 (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-Z IP55 12В
LUIS+ L-24-Z IP55 24В

2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 35 мА

2.4. Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 85 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: - 30° +55 °С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600+800

2.6. Габаритные размеры: 300х110х33мм

2.7. Масса, кг, не более: 0,35

2.8. Степень защиты оболочки: IP55

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель 1 шт
паспорт 1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5. Порядок подключения оповещателя:

4.5.1. Снять плафон с надписью.

4.5.2. Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъемом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).

4.5.3. Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -Z IP55 №_____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания „Луис+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUIS+ L-12-Z IP55, LUIS+ L-24-Z IP55 (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-Z IP55 12В
LUIS+ L-24-Z IP55 24В

2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 35 мА

2.4. Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 85 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: - 30° +55 °С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600+800

2.6. Габаритные размеры: 300х110х33мм

2.7. Масса, кг, не более: 0,35

2.8. Степень защиты оболочки: IP55

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель 1 шт
паспорт 1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5. Порядок подключения оповещателя:

4.5.1. Снять плафон с надписью.

4.5.2. Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъемом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).

4.5.3. Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -Z IP55 №_____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания „Луис+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017