

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.
- 1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A** имеют непрерывный режим работы светового блока (постоянное свечение).
- 1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** имеют прерывистый режим работы светового блока (режим стробовспышки).
- 1.4. Включение оповещателей происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателей

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ **12В**
LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-24-A исп. СТ **24В**
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15)Уном**
- 2.3. Потребляемый ток, не более **26мА**
- 2.4. Частота мигания для LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ **1,7Гц**
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
- | | |
|--|--------------|
| рабочая температура, °С | - 30.... +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600÷800 |
- 2.6. Масса, кг, не более **0,03**
- 2.7. Габаритные размеры, мм **Ø86x50**
- 2.8. Степень защиты оболочки **IP53**
- 2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее **10 лет**

3. Комплектность

- | | |
|----------------------|------|
| оповещатель световой | 1 шт |
| паспорт | 1 шт |
| упаковка | 1 шт |

4. Установка и включение оповещателя

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в

инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (светлый провод – плюс).
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене.
- 4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-____-A _____ № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017