

LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной из защелчки.

1.4. Оповещатели LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2.1. Номинальное напряжение питания Uном:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L LUIS+ L-24, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-24-L	12 В 24 В
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений		(0,75÷1,15) Uном
2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	26 мА

2.4 Диапазон рабочих температур:	-30... +55 °С
2.5 Габаритные размеры, мм: LUI5+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-2 LUIS+ L-12-LD, LUIS+ L-24-LD	30х102х19 300х106х19 302х105х30
2.6 Масса, не более, кг: LUI5+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L LUIS+ L-12-LD, LUIS+ L-24-LD	0,22 0,35
2.7 Степень защиты оболочки	IP52
2.8 Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет

оповещатель	1 шт
паспорт	1 шт
заглушка (для всех кроме LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2)	2 шт

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной из пластика.

1.4. Оповещатели LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2.1.Номинальное напряжение питания Uном:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L LUIS+ L-24, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-24-L	12 В 24 В
2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений		(0,75÷1,15) Uном
2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	26 мА

2.4 Диапазон рабочих температур:	-30...+55 °С
2.5 Габаритные размеры, мм: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	302х102х19 300х106х19 302х105х30
2.6 Масса, не более, кг: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	0,22 0,35
2.7 Степень защиты оболочки	IP52
2.8 Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет

2.5.1. Аварийные размеры, мм:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D	302x102x19
	LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	300x106x19
	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	302x105x30
2.6. Масса, не более, кг:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	0,22
	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	0,35
2.7. Степень защиты оболочки		IP52
2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее		10 лет

оповещатель	1 шт
паспорт	1 шт
заглушка (для всех кроме LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2)	2 шт

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4. Оповещатели LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

LUIS+L-24-D, LUIS+L-12-L, LUIS+L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2 Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3 Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4 Оповещатели LUIS+L-12-D, LUIS+L-24-D, LUIS+L-12-L, LUIS+L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3. Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены нагнуса. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4. Оповещатели LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммный позадный оповещателя.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Unom: LUIS+ L-12, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L **12 В**

1.3 Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной из ластика.

1.4 Оповещатели LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2. Технические характеристики

2.1 Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L **12 В**

ней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4 Оповещатели LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L **12 В**
 LUIS+ L-24, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-24-L **24 В**

1.4. Оповещатели LUIS L-12-D, LUIS L-24-D, LUIS L-12-L, LUIS L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания $U_{ном}$: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L 12 В
 LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-24-L 24 В

2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) $U_{ном}$

2.3. Потребляемый ток при использовании LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-L 100 мА

2. Технические характеристики	
2.1. Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12, LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-12-L LUIS+ L-24, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-24-L	12 В 24 В
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений	(0,75÷1,15) Uном
2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	26 мА

2.1. Номинальное напряжение питания Uном:	LUI5+ L-12, LUI5+ L-12-2, LUI5+ L-12-D, LUI5+ L-12-L LUI5+ L-24, LUI5+ L-24-2, LUI5+ L-24-D, LUI5+ L-24-L	12 В 24 В
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений		(0,75÷1,15) Uном
2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более:	LUI5+ L-12, LUI5+ L-24, LUI5+ L-12-D, LUI5+ L-24-D, LUI5+ L-12-L, LUI5+ L-24-L LUI5+ L-12-2, LUI5+ L-24-2	26 мА 52 мА

2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений	LUIS+ L-24, LUIS+ L-24-2, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-24-L	24 В
2.3. Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	(0,75÷1,15) Uном	
	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	26 мА
2.4 Диапазон рабочих температур:		- 30... +55 °С
2.5 Габаритные размеры, мм: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D		302×102×10

2.2	Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений	0,75÷1,15	Уном
2.3	Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L		26 мА
	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2		52 мА
2.4	Диапазон рабочих температур:		-30...+55 °С
2.5	Габаритные размеры, мм: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D		30x10x19
	LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L		30x10x19

2.3. Потребляемый ток при напряжении Оном, не более: LUIS+ L-1-2, LUIS+ L-2-4, LUIS+ L-1-2-D, LUIS+ L-2-4-D, LUIS+ L-1-2-L, LUIS+ L-2-4-L	26 mA
LUIS+ L-1-2-L, LUIS+ L-2-4-L	52 mA
2.4 Диапазон рабочих температур:	-30...+55 °C
2.5 Габаритные размеры, мм: LUIS+ L-1-2, LUIS+ L-2-4, LUIS+ L-1-2-D, LUIS+ L-2-4-D	302x102x19
LUIS+ L-1-2-L, LUIS+ L-2-4-L	300x106x19
LUIS+ L-1-2-D, LUIS+ L-2-4-D	302x105x30

	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	52 mA
2.4. Диапазон рабочих температур:		-30...+55 °C
2.5. Габаритные размеры, мм: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D		302x102x19
LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L		300x106x19
LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2		302x105x30
2.6. Масса, не более, кг: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L		0.22
LUIS+ L-12, 2, LUIS+ L-24, 2		0.35

2.4 Диапазон рабочих температур:	-30...+55 °С
2.5 Габаритные размеры, мм:	
LUI5+ L-12, LUI5+ L-24, LUI5+ L-12-D, LUI5+ L-24-D	302x102x19
LUI5+ L-12-L, LUI5+ L-24-L	300x106x19
LUI5+ L-12-2, LUI5+ L-24-2	302x105x30
2.6 Масса, не более, кг:	
LUI5+ L-12, LUI5+ L-24, LUI5+ L-12-D, LUI5+ L-24-D, LUI5+ L-12-L, LUI5+ L-24-L	0,22
LUI5+ L-12-2, LUI5+ L-24-2	0,35
2.7 Степень защиты оболочки	IP52

2.3.1. Аварийные размеры, мм:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	302x102x19 300x106x19 302x105x30
2.6. Масса, не более, кг:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	0,22 0,35
2.7. Степень защиты оболочки		IP52
2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее		10 лет

	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	302x105x30
2.6. Масса, не более, кг:	LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	0,22
	LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	0,35
2.7. Степень защиты оболочки		IP52
2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее		10 лет
3. Комплектность		

2.6. Масса, не более, кг: LUIS+ L-12, LUIS+ L-24, LUIS+ L-12-D, LUIS+ L-24-D, LUIS+ L-12-L, LUIS+ L-24-L	0,22
LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2	0,35
2.7. Степень защиты оболочки	IP52
2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет
3. Комплектность	
оповещатель	1 шт

2.7. Степень защиты оболочки	IP52
2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет
3. Комплектность	
оповещатель	1 шт
паспорт	1 шт
защелка (для всех типов IIIIS-1-12-2 IIIIS-1-24-2)	2 шт

2.8 Средний срок службы оповещателя, не менее	10 лет
3. Комплектность	
оповещатель	1 шт
паспорт	1 шт
заглушка (для всех кроме LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2)	2 шт
4. Упаковка и работа	

3. Комплектность	
оповещатель	1 шт.
паспорт	1 шт.
заглушка (для всех кроме LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2)	2 шт.
4. Подготовка к работе	
4.1 При монтаже оповещателя необходимо соблюдать следующие требования безопасности, изложенные в инструкции «Подготовка к монтажу»:	

оповещатель	1 шт
паспорт	1 шт
затрушка (для всех кроме LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2)	2 шт

4. Подготовка к работе

4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности, указанные в инструкции. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и мерами безопасности, указанными в инструкции. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и мерами безопасности, указанными в инструкции.

паспорт	1 шт
заглушка (для всех кроме LUIS+ L-12-2, LUIS+ L-24-2)	2 шт

4. Подготовка к работе

4.1 При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие меры безопасности, касающиеся и монтажа, и демонтажа:

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2011

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Соответствует