

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUI5+ L-12-Z, LUI5+ L-24-Z

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22
СТ-1 5041000003 (Сайт для проверки продукции <https://gisgsp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>)

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUI5+ L-12-Z, LUI5+ L-24-Z (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном 12В/24В (определяется при заказе)
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 40 мА
- 2.4. Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 100 дБ
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|--|--------------|
| диапазон рабочих температур: | - 30+ +55 °С |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600+800 |
- 2.6. Габаритные размеры 300х106х23мм
- 2.7. Масса, кг, не более 0,22
- 2.8. Степень защиты оболочки IP51
- 2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

- | | |
|-------------------|------|
| оповещатель | 1 шт |
| паспорт | 1 шт |
| заглушка | 2 шт |

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5. Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUI5+ L--Z № принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUI5+ L-12-Z, LUI5+ L-24-Z

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22
СТ-1 5041000003 (Сайт для проверки продукции <https://gisgsp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>)

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUI5+ L-12-Z, LUI5+ L-24-Z (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном 12В/24В (определяется при заказе)
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 40 мА
- 2.4. Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 100 дБ
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|--|--------------|
| диапазон рабочих температур: | - 30+ +55 °С |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600+800 |
- 2.6. Габаритные размеры 300х106х23мм
- 2.7. Масса, кг, не более 0,22
- 2.8. Степень защиты оболочки IP51
- 2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

- | | |
|-------------------|------|
| оповещатель | 1 шт |
| паспорт | 1 шт |
| заглушка | 2 шт |

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5. Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUI5+ L--Z № принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

LUI5+ L-12-Z, LUI5+ L-24-Z

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22
СТ-1 5041000003 (Сайт для проверки продукции <https://gisgsp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>)

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные LUI5+ L-12-Z, LUI5+ L-24-Z (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном 12В/24В (определяется при заказе)
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75+1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: световым блоком – 26 мА; звуковым – 40 мА
- 2.4. Уровень звукового давления при напряжении Уном на расстоянии 1±0,05м, не менее 100 дБ
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|--|--------------|
| диапазон рабочих температур: | - 30+ +55 °С |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600+800 |
- 2.6. Габаритные размеры 300х106х23мм
- 2.7. Масса, кг, не более 0,22
- 2.8. Степень защиты оболочки IP51
- 2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

- | | |
|-------------------|------|
| оповещатель | 1 шт |
| паспорт | 1 шт |
| заглушка | 2 шт |

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5. Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUI5+ L--Z № принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

