

Оповещатели охранно-пожарные световые

ЛУИС+ L-12-A, ЛУИС+ L-24-A

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые ЛУИС+ L-12-A, ЛУИС+ L-24-A (далее по тексту – оповещатель) предназначен для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателя

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: ЛУИС+ L-12-A 12В
ЛУИС+ L-24-A 24В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более 26мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

рабочая температура, °С - 30.... +55

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.5. Масса, кг, не более 0,03

2.6. Габаритные размеры, мм Ø86x50

2.7. Степень защиты оболочки IP53

2.8. Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.9. Срок службы 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт

паспорт 1 шт

упаковка 1 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.5. Закрепить оповещатель на стене.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель ЛУИС+ L-____-A № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания „Луис“»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

 ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

ЛУИС+ L-12-A, ЛУИС+ L-24-A

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые ЛУИС+ L-12-A, ЛУИС+ L-24-A (далее по тексту – оповещатель) предназначен для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателя

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: ЛУИС+ L-12-A 12В
ЛУИС+ L-24-A 24В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более 26мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

рабочая температура, °С - 30.... +55

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.5. Масса, кг, не более 0,03

2.6. Габаритные размеры, мм Ø86x50

2.7. Степень защиты оболочки IP53

2.8. Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.9. Срок службы 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт

паспорт 1 шт

упаковка 1 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.5. Закрепить оповещатель на стене.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель ЛУИС+ L-____-A № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания „Луис+“»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

 ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

ЛУИС+ L-12-A, ЛУИС+ L-24-A

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые ЛУИС+ L-12-A, ЛУИС+ L-24-A (далее по тексту – оповещатель) предназначен для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателя

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: ЛУИС+ L-12-A 12В
ЛУИС+ L-24-A 24В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более 26мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

рабочая температура, °С - 30.... +55

относительная влажность при + 25 °С, % 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.5. Масса, кг, не более 0,03

2.6. Габаритные размеры, мм Ø86x50

2.7. Степень защиты оболочки IP53

2.8. Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.9. Срок службы 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт

паспорт 1 шт

упаковка 1 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.5. Закрепить оповещатель на стене.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель ЛУИС+ L-____-A № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания „Луис+“»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

 ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017