



ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Устройство не предназначено для промышленной эксплуатации и может использоваться только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или других бытовых помещениях.

- **Поддерживайте чистоту устройства** - периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- **Не роняйте устройство.**
- **Не касайтесь линзы объектива** руками.
- **Не устанавливайте устройство:**

вблизи источников тепла (обогревателей, радиаторов и т.п.);

в местах скопления пыли и других загрязнений;

в зоне действия магнитных полей. Корректность работы устройства может быть нарушена, если поблизости установлены блоки питания, кондиционеры, микроволновые печи и другие устройства, создающие магнитное поле.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.

Не открывайте, не разбирайте устройство, не ремонтируйте своё устройство самостоятельно.

Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус повреждён, сломан или на нем имеются трещины.

Не наносите на устройство краску.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ

- **Соблюдайте температурный режим** эксплуатации устройства.
- **Используйте заводскую упаковку** для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.



www.polyvision.ru

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

Дополнительная информация

Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: <https://www.polyvision.ru/>
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision: <https://www.polyvision.ru/po>
Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Производитель: SHENZHEN BRILLCAM CO., LTD Room 110, Building 2, Zaimao Industrial Park, Baoji Road, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312.
Тел.: +7(861)201-52-41

Срок гарантии: 36 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



В зависимости от исполнения корпуса, типа объектива и других опций выделяются различные версии видеокамер. Формирование версии происходит на основе классификатора, представленного ниже:

PVC - IP5X - N Z 5 MPF
СЕРИЯ Тип корпуса Тип объектива Характеристика объектива Опции

Тип корпуса	
D	Купольный металлический
D1	Купольный пластиковый
N	Цилиндрический металлический
N1	Цилиндрический пластиковый
S	Поворотный
R	Форм-фактор «Робот»
Q	Кубический
B	Форм-фактор «Вох»
P	Специализированный корпус

Тип объектива	
F	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
V	Объектив с вариофокальным фокусным расстоянием и ручной регулировкой
Z	Моторизированный объектив с вариофокальным фокусным расстоянием и автоматизированной регулировкой
P	Специализированный объектив с технологией P-IRIS

Характеристика объектива											
Для фиксированных объективов (фокусное расстояние в мм)	0.95	1.2	1.4	1.8	1.9	2.1	2.8	3.6	4	8	12
Для вариофокальных и моторизированных объективов (максимальная кратность оптического увеличения)	3	4	5	10	18	20	22	30	33	36	44(63)

Опции	
H	Встроенный обогреватель
L	Встроенная грозозащита
P	Питание по технологии PoE
P+	Питание по технологии PoE+
AL	Поддержка тревожных входов/выходов
M	Поддержка карт памяти (Memory)
W	Поддержка WiFi
A	Поддержка аудио-входов/аудио-выходов
F	Встроенный микрофон
4G	Наличие встроенного 4G-модема
S	Образец для испытаний в целях сертификации
ADD	Дополнительный функционал
I	«IVA» поддержка функций встроенной видеоаналитики

Серия видеокамер PVC-IP5X

ПАСПОРТ



www.polyvision.ru

МОДЕЛЬ		PVC-IP5X-DV5PA	PVC-IP5X-DZ5MPAF	PVC-IP5X-NZ5MPF	PVC-IP5X-NV5P
Корпус	Исполнение	Купольное		Уличное	
	Материал корпуса	металл			
	Цвет корпуса	Белый с черными элементами			
	Температура эксплуатации	-40...+60°C			
	Температура хранения	-20...+60°C			
	Класс защиты	IP67			
Матрица	Тип	1/2.8" 5 Мп Sony Starvis CMOS Sensor			
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка			
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.003 люкс (F1.8, AGC вкл, ИК вкл.)			
Объектив	Тип	вариофокальный	моторизированный		вариофокальный
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм			
Подсветка	Количество диодов	4		4	
	Дальность	до 35м		50	
Цифровые функции	Баланс белого	Авто (AWB)			
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)			
	Параметры изображения	Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR)			
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени			
	Шумоподавление	Настраивается (2DNR/3DNR)			
	Динамический диапазон	Real WDR 120dB			
	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание Детекция людей, пересечение линии и периметра			
Видео	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, MJPEG			
	Основной поток	5M(2592x1944)@25к/с (PAL);			
	Субпоток	D1 – CIF @ 25 к/с			
	Третий поток	поддерживается			
	Битрейт	Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с)			
Аудио	Алгоритм сжатия	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM			-
	Количество входов/выходов	Аудиовход	Аудиовход Встроенный микрофон-	Встроенный микрофон	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ			
	Протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS; HTTP CGI, ONVIF			
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS			
Дополнительно	Слот для SD-карты	-	Слот для карт памяти micro SD до 128ГБ		-
	Кнопка сброса	-			
Эксплуатация	Питание	DC 12В±10% (750 мА)/ PoE IEEE 802.3af	DC 12В±10% (1000 мА)/ PoE IEEE 802.3af		DC 12В±10% (750 мА)/ PoE IEEE 802.3af
	Энергопотребление	7,5Вт	9,5Вт		7,5Вт
	Габаритные размеры	Ø 120x110.8мм.		222.0x82.4x75.4мм	

Серия видеокамер PVC-IP5X

ПАСПОРТ



www.polyvision.ru


МОДЕЛЬ		PVC-IP5X-DZ5MPFAI	PVC-IP5X-NZ5MPFAI	PVC-IP5X-NZ10MPF
Корпус	Исполнение	Купольное	Уличное	
	Материал корпуса	металл		
	Цвет корпуса	Белый с черными элементами		
	Температура эксплуатации	-40...+60°C		
	Температура хранения	-20...+60°C		
	Класс защиты	IP67		
Матрица	Тип	1/2.8" 5 Мп Sony Starvis CMOS Sensor		
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка		
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.003 люкс (F1.8, AGC вкл, ИК вкл.)		
Объектив	Тип	моторизированный		
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм	5-50 мм	
Подсветка	Количество диодов	4	4	
	Дальность	до 35м	50	
Цифровые функции	Баланс белого	Авто (AWB)		
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)		
	Параметры изображения	Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR)		
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени		
	Шумоподавление	Настраивается (2DNR/3DNR)		
	Динамический диапазон	Real WDR 120dB		
	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание Детекция людей, пересечение линии и периметра		
Видео	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, MJPEG		
	Основной поток	5M(2592x1944)@25к/с (PAL);		
	Субпоток	D1 – CIF @ 25 к/с		
	Третий поток	поддерживается		
	Битрейт	Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с)		
Аудио	Алгоритм сжатия	G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM		
	Количество входов/выходов	Встроенный микрофон-	Встроенный микрофон	
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ		
	Протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS; HTTP CGI, ONVIF		
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако EZVision		
Дополни-тельно	Слот для SD-карты	Слот для карт памяти micro SD до 128ГБ		
	Кнопка сброса	-		
Аналитика	Базовая	Обнаружение человека, обнаружение линии пересечения, обнаружение вторжения, обнаружение движения		
	Продвинутая	Обнаружение лиц		-
Эксплуатация	Питание	DC 12В±10% (1000 mA)/ PoE IEEE 802.3af		
	Энергопотребление	7,5Вт	9,5Вт	9,5Вт
	Габаритные размеры	Ø 120x110.8мм.	222.0x82.4x75.4мм	




Габаритные размеры:



PVC-IP5X-NZ5MPF
PVC-IP5X-NZ5MPFAI



PVC-IP5X-NV5P
PVC-IP5X-NZ10MPF



PVC-IP5X-DZ5MPAF

PVC-IP5X-DZ5MPFAI

PVC-IP5X-DV5PA
Внешний вид:



PVC-IP5X-D*




PVC-IP5X-N*




www.polyvision.ru

Настройка трансляции на Youtube

1. Зайдите в творческую студию youtube
<https://studio.youtube.com/channel/XXX/livestreaming/manage>
где XXX уникален для каждого пользователя
2. И нажмите «Запланировать трансляцию»




3. Заполните поля с названием, категорией, доступом и настройте чат;
4. Скопируйте данные (ключ и URL);
5. Перейдите по IP адресу камеры
6. Проверьте скорость интернета (для Full-HD 4-8мбит);
7. Выставьте необходимое разрешение видео не превышающее исходящий канал -> Сохраните настройки;
8. Активируйте пункт «Совместимость с Youtube»




9. Прописываете ключ и URL (через /) в PUSH URL. Во вкладке RTMP -> Сохраните;
10. Перейдите в интерфейс творческой студии Youtube;
11. Нажмите начать трансляцию.

Обновление прошивки

Во время обновления строго запрещено отключать питание устройства. Убедитесь, что подключение и источник питания надёжны. Рекомендуется подключать устройство к резервному источнику питания. Обновление камер производится через **IPCManager**. При запуске программа **IPCManager** автоматически найдет камеры в сети, отобразит информацию о каждом устройстве.



Для обновления прошивки, перейдите во вкладку **Обновление** и нажмите **Онлайн**. Для ручного добавления устройства введите **Начальный IP** и нажмите **Диапазон**. Введите **Имя** и **Пароль** от устройства, выберите файл обновления, нажмите **Обновить**.





www.polyvision.ru

Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера
2	Паспорт
3	CD диск
4	Крепежный комплект

Настройки по умолчанию:

Параметр	Значение
Логин	admin
Пароль (в зависимости от прошивки)	admin или 12345
IP-адрес	192.168.1.120
DNS сервер	192.168.1.1
Шлюз	192.168.1.1
Маска подсети	255.255.255.0
Onvif порт	80
Порт NETIP (добавление в NVR)	34567
WEB порт	80
RTSP порт	554
Flash порт (видео в Chrome, Firefox)	1935
Порт TCP управления	6000
FTP порт	21

Гарантийный талон:

Продавец _____

Покупатель _____

Модель PVC-IP5X _____

Версия _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

М.П.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63




www.polyvision.ru

Подключение через web


Для подключения видеокамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключитесь к WiFi точке доступа камеры, либо переведите камеру в режим клиента с помощью смартфона.
2. Запустите браузер Internet Explorer.
3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.
5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.



7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль admin), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства.
8. Вы можете использовать браузеры Chrome, Edge, Safari, Opera.

Работа в IPCManager



Для первоначальной настройки программы рекомендуется пользоваться программой IPC Manager.

Программа позволяет:

1. Найти все видеокамеры в локальной сети, даже в том, случае если подсети ПК и IP-камер не совпадают;
2. Изменить IP-адрес у видеокамеры (в том числе включить DHCP);
3. Обновить прошивку на видеокамерах по локальной сети;
4. Конвертировать видеофайлы скачанные с видеокамеры;
5. Импортировать настройки;

Полезные ссылки:

Осн. поток без пароля URL: <rtsp://192.168.10.1:554/live/main>

Осн. поток с паролем: <rtsp://admin:admin@192.168.10.1:554/live/main>

Доп. поток URL: <rtsp://192.168.10.1:554/live/sub>

Доп. поток с паролем: <rtsp://admin:admin@192.168.10.1:554/live/sub>

Snap URL: <rtsp://192.168.10.1:80/live/jpeg>

MJPEG поток:

<http://192.168.10.1/action/stream?subject=mjpeg&User=admin&pwd=admin>

HTTP скриншот URL:

<http://192.168.10.1/action/snap?cam=0&User=admin&pwd=admin>.

RTMP PULL URL for VLC или JWPlayer:

Осн. поток URL: <rtmp://192.168.10.1:1935/live/main>

Доп. поток URL: <rtmp://192.168.10.1:1935/live/sub>

FTP USB Flash Disk: <ftp://192.168.10.1:21/mnt/> или

<ftp://192.168.10.1/mnt/mmc/>