

SMARTWATT UPS XPERT COMBO — онлайн источник бесперебойного питания хорошо подходит для защиты рабочих станций, сетевого оборудования, серверов и других устройств, которые требовательны к качеству электропитания.

ТЕХНОЛОГИЯ

- Онлайн

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Серверные
- Медицинское оборудование
- Системы NAS
- АСУТП
- Сетевое оборудование
- Отопительное оборудование
- Холодильное оборудование
- Системы безопасности
- Циркуляционные насосы



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенная гарантия +1 год
- Максимальный диапазон входных напряжений
- Индикация состояния на LCD дисплее
- Управляемые розетки
- Чистый синус на выходе
- Самотестирование при включении
- «Холодный старт»
- Заряд АКБ в выключенном состоянии
- Переход между режимами «от АКБ» и «от сети» без прерываний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:	0-40 °C
Относительная влажность воздуха:	0-90 %
Уровень шума:	≤ 45 дБ
Сертификаты соответствия:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Срок эксплуатации:	10 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	SMARTWATT UPS XPERT COMBO 1kVA	SMARTWATT UPS XPERT COMBO 2kVA	SMARTWATT UPS XPERT COMBO 3kVA
Топология	Онлайн	Онлайн	Онлайн
Полная мощность	1000 ВА	2000 ВА	3000 ВА
Активная мощность	900 Вт	1800 Вт	2700 Вт
Выходные разъёмы	1 (Schuko) + 3 (IEC13)	1 (Schuko) + 3 (IEC13)	2 (Schuko) + 3 (IEC13)
Батареи	12 В/9 Ач x2	12 В/9 Ач x4	12 В/9 Ач x6
Габариты ДхШхВ	147 x 308 x 224 мм	192 x 386 x 250 мм	192 x 386 x 250 мм
Вес	8.3 кг	16 кг	20.5 кг
Артикул	3703020430004	3703020430005	3703020430006

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим)	110-300 В
Диапазон входного напряжения переменного тока (режим байпаса)	187-253 В
Диапазон частот	44-66 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Выходное напряжение (работа от батареи)	200 / 208 / 220 / 230 / 240 В
Выходная частота (работа от батареи)	50/60 Гц ± 1%
Форма выходного напряжения	Чистая синусоидальная волна
КПД инвертора	До 91%
Время переключения на АКБ	макс. 0 мс
Перегрузка:	80 с при 125%; 40 с при 135%; > 135% немедленно

ИНТЕРФЕЙСЫ

SNMP
RS232
USB порт

ЗАЩИТА

Короткое замыкание
Перегрузка
Перегрев
Аварийное отключение питания
Перезаряд аккумулятора
Низкое напряжение аккумулятора
Чрезмерный разряд аккумулятора

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.