


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST-ML280-2
Напряжение питания	12В/24В
Ток потребления	При 12В: 500мА, при 24В: 250мА
Сила удержания	280кг
Размер замка, (Ш*Г*В)	250*25*39
Размер монтажной планки, (Ш*Г*В)	180*38*13
Индикатор наличия питающего напряжения	Есть
Рабочая температура	-40...+55°C



Рекомендации по подключению электромагнитных замков

При подключении замков необходимо соблюдать полярность: Красный: +, Черный: —. Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение, соответствующее току потребления замка. При снижении напряжения питания замка, уменьшается усилие удержания замка.

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение рекомендаций по установке и эксплуатации устройства приведет к его повреждению и снятию с гарантийного обслуживания.

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
подробное описание функций можно найти
на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**Замок электромагнитный,
универсальный, накладной**

**модель:
ST-ML280-2**



Электромагнитный замок предназначен для запирания дверей, ворот, калиток с возможностью дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио и видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями. Замок не предназначен для установки на улице и не имеет защиты от воздействия влаги.

Электромагнитный замок закрыт при подаче напряжения и открывается при снятии напряжения. Замки поставляются с монтажной планкой, предназначенной для установки замка на горизонтальную поверхность дверной коробки. При необходимости монтажа замка на вертикальную часть дверной коробки необходимо приобрести соответствующий монтажный уголок.

Внимание: при установке ответной планки на дверь должна быть обеспечена ее подвижность, это необходимо для плотного прилегания планки к магнитопроводу замка, т.к. при не плотном прилегании планки усилие удержания замка резко падает. **Запрещается** приваривать, жестко прикручивать или устанавливать планку без резиновой втулки между дверью и планкой. При подключении к источнику питания, соблюдайте полярность, в соответствии с указаниями на клеммной колодке.

- Замок электромагнитный с монтажной планкой.....	- 1 шт.
- Ответная пластина.....	- 1 шт.
- Установочный комплект.....	- 1 шт.
- Паспорт.....	- 1 шт.

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения - 1 по ГОСТ 15150- 69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Коррозия - процесс разрушения материала изделия в результате взаимодействия с агрессивными средами.

Транспортировка изделия в транспортной таре должна осуществляться в соответствии с требованиями к перевозке изделий в транспортной таре, установленными в нормативных документах.

Установка и ремонт замка должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим необходимые навыки.

Не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита.

Не помещайте в устройство чужеродные предметы. Не допускается чистка внутренностей замка с применением агрессивных химикатов (кислот, щелочей).

Замок может быть поврежден, если дверь захлопнуть с большим усилием.
Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -50°C и выше $+50^{\circ}\text{C}$.

Предприятие изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 36 месяцев. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса или других элементов;
 - электрический пробой входных и выходных каскадов;
 - авария в сети питания.
- Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления. Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год. Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:
- проверку работоспособности изделия;
 - проверку целостности корпуса, надёжности креплений, контактных соединений;
 - очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: _____ / _____ / _____ / Подпись продавца _____

Изготовитель (продавец): Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,
Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом,
подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn
Адрес: 117461, г.Москва, Херсонская ул, д. 5 к.2, помещ.1Н
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и
производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Ист Трейд»

Тел: 8 (800) 775-20-90

www.kodos.ru