

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	16(AHD,TVI,CVI,CVBS)-2Мр/ 16IP-2Мр/ 4IP-5Мр	
	Всего подключается микрофонов	2 RCA / для IP зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)	
	Режимы работы	16кан 1080N(A)/ 8кан 1080N(A)+ 8кан 1,3Мр (IP) / 16кан 2Мр(IP)/ 4кан 5Мр(IP)	
Видеовходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265	
	Аналог	Количество аналоговых видеовходов	16BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	2 Мр
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	16 (2Мп) / 4 (5Мп)
		Макс. разрешение подключаемых IP	5Мп
	Запись	Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP
		Аналоговые камеры	1080N (15к/с)
		IP камеры	До 5Мп (25к/с (зависит от камеры))
Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 16	
	Аудио	Количество / тип аудиовходов	2 RCA
		Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
Поддерживаемые аудиокодеки		G.711A	
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения	
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL / FTP	
Интерфейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0	
	Количество подключаемых HDD	1	
	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")	
Хранение	Максимальный объем подключаемых HDD	8Тб	
Видеовыход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1080P)	
	Режимы мультэкрана	1/4/8/16	
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс	
	Сетевые протоколы	TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP,SMTP,FTP	
	Удаленный доступ	IE/CMS	
	P2P	XMEYE	
	Поддержка платформ	Iphone, Android	
	Программное обеспечение	xmeye	
	Макс.кол-во удаленных подключений	6	
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / <8W	
	Рабочая температура	0°С ~ +55°С	
	Габариты, мм. (без тары)	260*220*45мм	



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам исчерпывающие рекомендации.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



модель:

ST-HVR-S1602/2

www.kodos.ru
Light

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S1602/2 – видеореги́стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги́стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи AHD/TV/CVI (1080N/960N)/IP (до 5Мр)/CVBS (960N).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - видеореги́стратор цифровой..... | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором..... | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору..... | - 4 шт. |
| - CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора..... | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение»..... | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора..... | - 1 шт. |
| - тарная упаковка..... | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 / H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеореги́стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги́стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги́стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги́стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги́стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги́стратор ST -HVR-S1602/2 сер.№ _____ - изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления: январь 2020 г.

Продавец (наименование и адрес):

реклама

м.п.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца