

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	6 (4 Аналог+2 IP/ 6 IP)	
	Всего подключается микрофонов	АоС / 1 RCA / IP зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265+ / H.265/H.264 +/H.264	
Видеовыходы	Аналог	Количество аналоговых видеовыходов	4 BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	до 4Мр (AHD/TVI/CVI)
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	6
		Макс. разрешение подключаемых IP	6Мп
		Максимальный битрейт IP камеры	4 Mbps
	Запись	Протокол подключения IP камер	Onvif
		Аналоговые камеры (разрешение/скорость)	4MPlite/3Mp/1080р/- 15к/с; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA - 25к/с
		IP камеры (разрешение / скорость)	6Мп (25 к/с) (зависит от камеры)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 4
Аудио	Дополнительные функции воспроизведения		Smart поиск
	Количество / тип аудиовыходов		1/RCA
	Количество / тип аудиовыходов		1/RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки		G.711U
	Дополнительно		АоС
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения	
	Обработка тревожных сообщений	Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.	
Интерфейсы	USB интерфейс	2 USB 2.0	
	Количество подключаемых HDD	1	
	Интерфейс HDD	SATA 3.0	
Хранение	Максимальный объем подключаемых HDD	до 6Тб	
Видеовыход	Видеовыход (разрешение)	HDMI:1920x1080;1280x1024; 1280x72; 1024x768; VGA: 1920x1080; 1280x1024; 1280x720;1024x768	
		Режимы мультизображения	1 / 4 / 6
	Сеть	Удаленный доступ	просмотр /воспр-е (загрузка) записанного видео / управление
Сетевой интерфейс		RJ-45 / 10/100 Mbps	
Максимальный входящий/исходящий битрейт		24 Mbps	
Сетевые протоколы		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADB,NFS, SMTP, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Удаленный доступ		IE, CHROME / ST-IVMS-4201	
P2P		QR код / ST-IVMS-4201	
Поддержка платформ		Android / iPhone / Windows (PC)	
Программное обеспечение		SADP/ST-IVMS-4201	
Макс.кол-во удаленных подключений		32	
Общие параметры		Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <8Вт
	Рабочая температура	-10°C ~ +55°C	
	Габариты, мм. (без тары)	200x200x 45 мм	



Перед подключением IP камер с разрешением выше 4 Мп, необходимо регистратор перевести в режим NVR (т.е. отключить все аналоговые каналы).



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: устанавливается пользователем

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)



модель:

ST-HVR-H0404

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-H0404 – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обра­ботки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифро­вой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 4 шт.
- кабели для подключения HDD с разъемами на концах - 2 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся – преду­преждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.265+/H.265/H.264/H.264+ с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

4. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги­стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-HVR-H0404 сер. _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ. ООО «Техника»

Адрес: 6640756 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____

Подпись продавца

реклама

www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ