

1. Назначение

Кнопка выхода серии Gate-Exit-xx используется в системах автоматизации, контроля доступа и иной автоматики в качестве источника сигнала замыкания/размыкания сигнальной цепи. В составе СКУД кнопка подключается на выделенные (назначенный) вход контроллера доступа.

В рамках данной серии производятся кнопки нескольких моделей, что отражается в буквенном коде окончания названия кнопки. Базовой моделью является **Gate-Exit-NO** - кнопка выхода с нормально разомкнутыми контактами (NO), накладная, без подсветки, металлический корпус. Дополнительные модели: Gate-Exit-NO-Light (с подсветкой), Gate-Exit-NO-IN (врезная), Gate-Exit-NO/NC-IN-Light (3х контактная, врезная, с подсветкой).

2. Технические характеристики

Коммутируемое напряжение: до 36В DC; ток: 3А

Тип замыкания: NO - нормально открытая, NC -нормально закрытая

Конструкция корпуса: накладная / врезная. Материал: металл

Размеры: 83х32х25 мм. Вес: 100 грамм. Степень защиты: IP-54.

Температура: -20°С . . +50°С. Влажность: до 95% (без конденсата).

3. Комплект поставки

Кнопка - 1 шт.; крепеж - 1к-т; паспорт.

4. Устройство и установка

Конструктивно кнопка состоит из металлического корпуса и контактной вставки с лицевой подпружиненной кнопкой и контактами под винт с тыльной стороны. Опционально (в моделях Light) во вставке предусматривается индикация. Контактная группа во вставке реализует размыкание (для моделей NO) или замыкание (для моделей NC) выходных контактов. Корпус кнопки может быть двух видов: для накладного монтажа (из двух частей) и для врезного монтажа (из одной части). Крепление корпуса производится с помощью саморезов. Для установки накладной кнопки: отвернуть фиксирующий винт сбоку корпуса, закрепить тыльную часть корпуса на выбранной поверхности, подключить соединительные провода к контактам, установить верхнюю часть, завернуть фиксирующий винт.

ВНИМАНИЕ! Использование кнопки в электрических цепях с напряжением более 12 В и условиях высокой влажности — ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5. Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок — 12 месяцев с даты продажи при соблюдении условий монтажа и эксплуатации. Гарантийный ремонт производится в мастерской Производителя. Производитель не предоставляет никаких других гарантий для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения корпуса, следы постороннего вмешательства или ремонта, а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей и т.п.).

Производитель: Gate www.skd-gate.ru

