



Блок питания на DIN-рейку

LTV-NDR-120-12



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Сведения и технические данные модели LTV-NDR-120-12:

Физические параметры	
Напряжение постоянного тока	12 В
Номинальный ток	10А
Диапазон токов	0-10А
Номинальная мощность	120 Вт
Пульсации и шум	120 мВ (пик-пик)
Диапазон регулятора напряжения	12-14В
Допустимое отклонение напряжения	±2%
Стабилизация выходного напряжения при изменении входного напряжения	±0,5%
Стабилизация выходного напряжения при изменении мощности нагрузки	±1%
Время нарастания тока	500 мс, 70 мс/230 В переменного тока 500 мс, 70 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке
Время удержания выходного напряжения	36 мс/230 В переменного тока, 32 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке
Диапазон напряжений	88–132 В переменного тока/176–264 В переменного тока выбирается переключателем 47–63 Гц; 248–370В постоянного тока
Ток переменного напряжения	2,6 А/115 В переменного тока 1,6 А/230 В переменного тока
КПД	80%
Пусковой ток	20 А/115 В 40 А/230 В «холодный старт»
Ток утечки	<3,5 мА/240 В переменного тока
Перегрузка	105%-150% номинальная выходная мощность
Перенапряжение	15-16,5 В. Защита от перенапряжения: отключение рабочего напряжения, повторное включение для восстановления.
Перегрев	85°C±5°C. Защита от перегрева: отключение рабочего напряжения, автоматическое восстановление после понижения температуры.
Рабочая температура	-20 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤90 %
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 кВА переменного тока I/P-FG: 1,5 кВА переменного тока O/P-FG: 0,5 кВА переменного тока
Сопротивление изоляции	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 °C / 70 % относительной влажности
Размеры	40 × 125,2 x113,5 мм
Вес	0,6 кг

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-NDR-120-12, Блок питания на DIN-рейку

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru