

Коммутатор с 24xRJ45 портами ComOnyx CO-SW24GFv2



Коммутатор для CCTV. 24xRJ45 10/100/1000 и 2xSFP 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 52Gbps / 38,69Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание AC 220В / 50Гц (встроенный блок питания), потребление до 20Вт. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP20, вес 1950г, размеры 312x178x44мм. Металлический 12,3" кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-SW24GFv2
Сетевой порт	24x10/100/1000Base-TX Ethernet RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Оптический порт	2xSFP 10/100/1000
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	8K
Размер буфера	4.1Mb
Производительность	52Gbps / 38,69Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
Дальность передачи, км	от 0 до 20км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550 (определяется модулем SFP)
Поддержка типа оптического волокна	2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125μm
LED индикация	Рабочий статус, активность порта. Активность порта SFP.
Питание, В	Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц
Потребление, Вт	до 20Вт
Диапазон рабочих температур, °C	-20°C ~ +55°C
Диапазон влажности	10 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	1950
Размеры, мм	312x178x44
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический 12,3" кожух. В комплекте 19" скобы, кабель питания 220В.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru