ООО "НПП "Бевард"

ПАСПОРТ
SIP-аудиотрубка SP100



1. Технические характеристики.

Общие:

Функциональные клавиши	Открытие двери, бесшумный режим

Аудио:

Микрофон	Встроенный микрофон
Динамик	Встроенный динамик
Режим разговора	Полный дуплекс
Поддержка кодеков	G.711 a/u
Мелодии вызова	5 предустановленных мелодий вызова

Сеть:

Сетевой интерфейс	1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, 1x Wi-Fi 802.11bng
Режимы Wi-Fi	Точка доступа, клиент
Сетевые протоколы	SIP 2.0 (RFC3261), DHCP, IPv4, DNS, TCP/IP, UDP, HTTP, Bonjour, ARP
Режимы DTMF	DTMF-Relay (RFC2833), SIP INFO, in-audio
Безопасность	Доступ пользователей с защитой паролем
Интеграция	CGI API

Эксплуатация:

Питание	Питание по витой паре 12 В (DC)
Потребляемая мощность	Не более 2,4 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10° до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без образования конденсата)
Класс защиты	IP30
Материал корпуса	Пластик
Размеры (ШхВхГ)	85x195x50 мм
Вес	0,8 кг
Цвет	Чёрный

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Эксплуатация:

Управление	Web интерфейс, CGI API
Тип крепления	Настенное крепление

2. Комплект поставки.

2.1 SIP-аудиотрубка SP100 1 шт.
2.2 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

SIP аудиотрубка BEWARD SP100 – это абонентское устройство, разработанное для применения внутри помещений. SIP аудиотрубка проста в обращении и удобна в использовании. Она позволяет принимать SIP вызовы, вести полнодуплексные разговоры в режиме реального времени и открывать дверь. Для комфортного пребывания SP100 поддерживает функционал бесшумного режима. Подключение сети Ethernet и питания DC 12В происходит с помощью одного разъёма RJ-45. SIP аудиотрубка SP100 поддерживает протокол SIP 2.0 с соответствием RFC3261, а также различные режимы открытия двери, в том числе DTMF-Relay RFC2833. Это обеспечивает ей совместимость с вызывными панелями BEWARD, а также делает возможным принимать вызовы напрямую по SIP P2P или через IP-АТС, что делает применение SIP аудиотрубки SP100 универсальным как для частного, так и для корпоративного сектора. Существует два варианта подключения SIP аудиотрубки BEWARD к сети Ethernet: при помощи проводного интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX или встроенного модуля Wi-Fi IEEE 802.11bgn (2.4 ГГц). По умолчанию встроенный модуль Wi-Fi работает в режиме точки доступа, что позволяет выполнять настройку аудиотрубки через беспроводную сеть с телефона или ноутбука. Его можно переключить в режим клиента.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/

6. Свидетельство о приемке.

SIP-аудиотрубка SP100 исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____ От покупателя _____
подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru