



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ «ГГН-03/КЛ-01М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП ОК 005 ТУ 4372-008-56433581-2015 изм.№1  
C-RU.AB03.B.00154

1. Общие сведения

1.1. Оповещатель охранно-пожарный речевой «ГГН-03/КЛ-01М» (далее по тексту – оповещатель) с контролем линии, предназначен для использования в системах пожарного оповещения, громкоговорящей связи, звукоусиления, трансляции речевой информации и фоновой музыки с выходным напряжением 100В.

2. Технические характеристики

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Номинальная выходная звуковая мощность, Вт                       | 1/3 (определяется схемой включения) |
| 2.2. Номинальное напряжение питания, В                                | 100                                 |
| 2.3. Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м), дБ, не менее | 96                                  |
| 2.4. Частотный диапазон оповещателя, Гц, не уже                       | 100÷15000                           |
| 2.4. Номинальное электрическое сопротивление, кОм                     |                                     |

|     |     |
|-----|-----|
| 1Вт | 10  |
| 3Вт | 3,3 |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.5. Диапазон рабочих температур, °С                                           | -10...+ 50 |
| 2.6. Масса оповещателя, не более, кг                                           | 0,3        |
| 2.7. Габаритные размеры оповещателя, мм                                        | 103x160x47 |
| 2.8. Степень защиты оболочки (код IP)                                          | 41         |
| 2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |            |

3. Комплектность

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 3.1. Оповещатель охранно-пожарный речевой «ГГН-03/КЛ-01М» | 1 шт. |
| 3.2. Паспорт                                              | 1 шт. |

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3. Оповещатель следует устанавливать на ровной поверхности в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4. Закрепление оповещателя:

4.4.1. Подвесить оповещатель посредством монтажных отверстий на задней стенке оповещателя на два самореза, закрученных на расстоянии 69 мм друг от друга;

4.4.2. Снять переднюю крышку, открутив два самореза на лицевой части;

4.4.3. Произвести подключение оповещателя к сети согласно маркировке (рис. 1), провода подводить через отверстия диаметром 7мм;




Рисунок – 1 Схема подключения оповещателя

4.4.4. Произвести окончательное крепление оповещателя одним саморезом через отверстие в основании диаметром 4мм.

4.4.5. Установить переднюю крышку на место.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 мес. даты производства, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ООО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»:

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8, строение 1, тел. (495) 633-4444.

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Телефон технической поддержки: т.(495) 633-44-44

www.svp.ru



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ «ГГН-03/КЛ-01М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП ОК 005 ТУ 4372-008-56433581-2015 изм.№1  
C-RU.AB03.B.00154

1. Общие сведения

1.1. Оповещатель охранно-пожарный речевой «ГГН-03/КЛ-01М» (далее по тексту – оповещатель) с контролем линии, предназначен для использования в системах пожарного оповещения, громкоговорящей связи, звукоусиления, трансляции речевой информации и фоновой музыки с выходным напряжением 100В.

2. Технические характеристики

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Номинальная выходная звуковая мощность, Вт                       | 1/3 (определяется схемой включения) |
| 2.2. Номинальное напряжение питания, В                                | 100                                 |
| 2.3. Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м), дБ, не менее | 96                                  |
| 2.4. Частотный диапазон оповещателя, Гц, не уже                       | 100÷15000                           |
| 2.4. Номинальное электрическое сопротивление, кОм                     |                                     |

|     |     |
|-----|-----|
| 1Вт | 10  |
| 3Вт | 3,3 |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.5. Диапазон рабочих температур, °С                                           | -10...+ 50 |
| 2.6. Масса оповещателя, не более, кг                                           | 0,3        |
| 2.7. Габаритные размеры оповещателя, мм                                        | 103x160x47 |
| 2.8. Степень защиты оболочки (код IP)                                          | 41         |
| 2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |            |

3. Комплектность

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 3.1. Оповещатель охранно-пожарный речевой «ГГН-03/КЛ-01М» | 1 шт. |
| 3.2. Паспорт                                              | 1 шт. |

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3. Оповещатель следует устанавливать на ровной поверхности в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4. Закрепление оповещателя:

4.4.1. Подвесить оповещатель посредством монтажных отверстий на задней стенке оповещателя на два самореза, закрученных на расстоянии 69 мм друг от друга;

4.4.2. Снять переднюю крышку, открутив два самореза на лицевой части;

4.4.3. Произвести подключение оповещателя к сети согласно маркировке (рис. 1), провода подводить через отверстия диаметром 7мм;




Рисунок – 1 Схема подключения оповещателя

4.4.4. Произвести окончательное крепление оповещателя одним саморезом через отверстие в основании диаметром 4мм.

4.4.5. Установить переднюю крышку на место.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 мес. даты производства, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ООО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»:

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8, строение 1, тел. (495) 633-4444.

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru