

Байпас **МВРІЕС-19** для ИБП 6 и 10 кВА



Системы
видеонаблюдения



Маршрутизаторы,
сетевое оборудование



Серверы малых
организаций



Сетевые
концентраторы



Стойки АСУ ТП



Системы хранения
данных

Модуль внешнего байпаса применяется совместно с однофазными ИБП выходной мощностью 6 и 10 кВА стоечного исполнения. Устройство предназначено для организации ручного, безразрывного переключения питания нагрузки с ИБП на входную сеть для проведения настройки, сервисного обслуживания или замены источника бесперебойного питания.

МВРІЕС-19 крепится в 19-дюймовые направляющие стойки или телекоммуникационного шкафа.

В нормальном режиме работа ИБП питается от сети и питает нагрузку. При переключении в режим Bypass, нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания или ремонта.

Механический байпас работает двух режимах: нормальном и в режиме Bypass. Вращающийся переключатель используется для переключения между этими режимами.

В нормальном режиме работы нагрузка питается через ИБП из сети. Если происходит сбой питания, ИБП перейдет в режим работы от батарей, чтобы продолжить обеспечивать нагрузку бесперебойным питанием.

В режиме Bypass нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания и ремонта.



- Байпас для ИБП 6 и 10 кВА
- Стоечное исполнение
- Высота 2U

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МВРІЕС-19
Номинальный ток	45,5 А для 208/220/230/240 В
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В
Максимальный входной ток	63А
Максимальный ток в режиме Байпас	63А
Выходные разъёмы	6 x IEC 10A C13 + клеммная колодка
Тип розетки	6 x IEC 10A C13
Тип клеммной колодки	Винты М5 под кольцевой наконечник
Габариты (ШхГхВ), мм	438х163х86
Цвет	Чёрный