Инструкция настройки команды «Репликация» для ИД-КДС-01Д/КД2

Инструкция эксплуатационная специальная

Для автономной работы контролеров доступа ИД-КДС-01Д и КД2 исп.08 необходимо передать в память контроллеров данные пользователей. Для этого выполняется команда «Репликация».

Порядок выполнения команды «Репликация»:

1. В консоли БЦП в разделе «Меню/Конфигурирование/Рубеж Скрипт» создать Программу. В «Инструкции» Программы выбрать:
   - для поля «Оператор» значение «Действие»;
   - для поля «Объект» значение «БЦП» с его номером;
   - для поля «Команда» значение «Репликация».

2. Для запуска Программы вручную выбрать:
   - для поля «Запуск» значение «Разрешен»;
   - для поля «Ручной старт» значение «Да».

В консоли БЦП в разделе «Меню/Конфигурирование/БЦП/Интерфейс/Команды» выбрать режим «М». В «Меню» консоли БЦП появится ветвь «Команды» для запуска созданной Программы.

3. Для автоматического запуска Программы по событию необходимо добавить данное событие в качестве условия запуска Программы.

©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru