В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие. Срок службы изделия 6 лет.

ТУ 26.51.20-007-38111914-2020

Изготовитель (Продавец): ООО "АВС", Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7, лит. А, пом.21-Н, 30-Н, 31-Н .

Дата изготовления "___" ____20___г.
(Дата продажи)

www.ironlogic.ru

ironLogic

Радиобрелок IL-101

ironLogic **пс.497** **(433 МГц)**

8. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация. Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.



Рис. Внешний вид

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!



9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- наличие механических повреждений;
- следы воздействия влаги и агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в электрическую схему устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радиобрелок IL-101 малого радиуса действия, работающий на частоте 433 МГц и имеющий выходную мощность менее 10 мВт, предназначен для применения в качестве устройства идентификации/контроля доступа, дистанционного управления и т.д.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом использования необходимо проверить наличие в радиобрелоке элемента питания CR2032.

3. РАБОТА РАДИОБРЕЛОКА

Передача радиосигнала осуществляется при нажатии на кнопку на корпусе радиобрелока. При этом загорается светодиод красного цвета, расположенный на лицевой панели. Если кнопка не нажата, то брелок находится в режиме «радиомолчания».

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота, МГц: 433,92
Ширина полосы частот, занимаемых спектром сигнала, кГц: . . . . +/- 250
Формат передачи кодовой последовательности: HCS301 (Keeloq)
Дальность действия, м, не менее (при напряжении элемента питания не менее 2,5 В): 10
Количество кнопок: 1
Подсветка режима излучения: . . . . . красный светодиод
Элемент питания: CR2032
Ток потребления в режиме ожидания, нА: 10
Ток потребления в режиме излучения, мА: 10
Габаритные размеры, мм: . . 54x28x7
Масса нетто, г, не более: 12

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Радиобрелок IL-101 . . . . . 1 шт.
Руководство по эксплуатации . . 1 шт.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды:
. . . . . от -40°С до +50°С
Относительная влажность воздуха:
. . . . . не более 98% при 25°С
При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений.
Изделие предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°С до +50°С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°С до +40°С, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru