Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный адресный

Этикетка
4371-006-43082497-04-09ЭТ



ИП535-07еа-ИД предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги во взрывоопасных зонах или зонах общепромышленного назначения.
Активация извещателя производится путем извлечения приводного элемента.
ИП535-07еа-ИД передает извещение «Пожар» по двухпроводному кольцевому адресному шлейфу в контроллер АШ.
ИП535-07еа-ИД содержит встроенный МКЗ.
Сброс извещателя осуществляется по команде с БЦП.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Интерфейс подключения к контроллеру	АШ
Питание устройства	по АШ
Ток потребления от АШ, не более, мА	0,6
Вид взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +60
Конструктивное исполнение по ГОСТ 14254-2015	IP66/IP67/IP69
Габаритные размеры без учета кабельных вводов, не более	120x135x110
Масса, кг, не более	1,2

Подключение

Клеммы подключения	Назначение
«АШ +»	Плюсовой провод адресного шлейфа (одна сторона кольца)
«АШ –»	Минусовой провод адресного шлейфа (одна сторона кольца)
«АШ +»	Плюсовой провод адресного шлейфа (другая сторона кольца)
«АШ –»	Минусовой провод адресного шлейфа (другая сторона кольца)
ЭКР.	Провод экрана адресного шлейфа (2 клеммы)

©2026

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Индикация

Индикация	Состояние
Редкие вспышки (1 раз в 5-30 с), цвет зеленый	Дежурный режим, индикация опроса по АШ. Извещатель в состоянии «Норма»
Быстро мигающее свечение, цвет красный	Извещатель в состоянии «Пожар»
Быстро мигающее свечение, цвет желтый	Обнаружено КЗ АШ. Извещатель в состоянии «Неисправность»

Сведения об изготовителе

АО «Эридан»

Юридический (фактический) адрес: 623704, Россия, Свердловская обл., м.о. Березовский, г. Березовский, ул. Транспортников, стр. 43

Почтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, а/я 43

Тел/факс: +7 (343) 351-05-07, 8 (800) 333-53-07 (многоканальный)

сайт: https://eridan.ru

e-mail: market@eridan-zao.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru