

SMARTWATT UPS SAFE — оптимальное решение для бесперебойного питания маломощных систем.

ТЕХНОЛОГИЯ

- Линейно-интерактивный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мультимедиа
- Аудиотехника
- Домашний офис
- Персональные компьютеры
- Рабочие станции



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенная гарантия +1 год
- Широкий диапазон входных напряжений
- Индикация состояния светодиодами
- Самотестирование при включении
- «Холодный старт»
- Заряд АКБ в выключенном состоянии
- 3 евро-розетки
- Интеллектуальное управление батареями

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:	0-40 °C
Относительная влажность воздуха:	5-95 %
Сертификаты соответствия:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Срок эксплуатации:	5 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	SMARTWATT UPS SAFE 400	SMARTWATT UPS SAFE 600	SMARTWATT UPS SAFE 800	SMARTWATT UPS SAFE 1000
Топология	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Полная мощность	400 ВА	600 ВА	800 ВА	1000 ВА
Активная мощность	240 Вт	360 Вт	480 Вт	600 Вт
Выходные разъемы	3 (Schuko)	3 (Schuko)	3 (Schuko)	3 (Schuko)
Батареи	12 В/4.5 Ач x1	12 В/7 Ач x1	12 В/8 Ач x1	12 В/9 Ач x1
Габариты ДхШхВ	255 x 175 x 93 мм	255 x 175 x 93 мм	255 x 175 x 93 мм	255 x 175 x 93 мм
Вес	3.7 кг	4.2 кг	5.2 кг	5.4 кг
Артикул	3703020260001	3703020260003	3703020260004	3703020260002

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим)	145-295 В
Диапазон частот	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.6
Выходное напряжение (работа от батареи)	220 В
Выходная частота (работа от батареи)	60/50 Гц ± 1%
Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
КПД инвертора	До 85%
Время переключения на АКБ	макс. 8 мс

ИНТЕРФЕЙСЫ

ЗАЩИТА

- Короткое замыкание
- Перегрузка
- Перезаряд аккумулятора
- Низкое напряжение аккумулятора
- Чрезмерный разряд аккумулятора

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.