

SMARTWATT UPS SAFE PRO — универсальное решение для резервного питания и защиты кассового и периферийного оборудования.

ТЕХНОЛОГИЯ

- Линейно-интерактивный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мультимедиа
- Аудиотехника
- Домашний офис
- Персональные компьютеры
- Рабочие станции
- Системы безопасности
- Торговые терминалы
- Периферийное офисное оборудование
- Ритейл
- HORECA



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенная гарантия +1 год
- Широкий диапазон входных напряжений
- Индикация состояния светодиодами
- 8 евророзеток
- Смотестирование при включении
- «Холодный старт»
- Заряд АКБ в выключенном состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:	0-40 °C
Относительная влажность воздуха:	0-90 %
Сертификаты соответствия:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Срок эксплуатации:	5 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	SMARTWATT UPS SAFE PRO 600	SMARTWATT UPS SAFE PRO 800	SMARTWATT UPS SAFE PRO 1000
Топология	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Полная мощность	600 ВА	800 ВА	1000 ВА
Активная мощность	360 Вт	480 Вт	600 Вт
Выходные разъемы	8 (Schuko)	8 (Schuko)	8 (Schuko)
Батареи	12 В/7 Ач x1	12 В/8 Ач x1	12 В/9 Ач x1
Габариты ДхШхВ	285 x 205 x 94 мм	285 x 205 x 94 мм	285 x 205 x 94 мм
Вес	4.8 кг	5.8 кг	6.2 кг
Артикул	3703020270002	3703020270003	3703020270001

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим)	145-295 В
Диапазон частот	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.6
Выходное напряжение (работа от батареи)	220 В
Выходная частота (работа от батареи)	60/50 Гц $\pm$ 1%
Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
КПД инвертора	До 85%
Время переключения на АКБ	макс. 8 мс

ИНТЕРФЕЙСЫ

ЗАЩИТА

Короткое замыкание
 Перегрузка
 Низкое напряжение аккумулятора
 Перезаряд аккумулятора
 Чрезмерный разряд аккумулятора

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.