



Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-1П-100 (250В)

ПАШК 425119.018 ПС



ПАСПОРТ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03004/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС N RU Д-РУ.НР15.В.08437/20 с 05.10.2020г. по 04.10.2025г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00602 с 05.10.2022г. по 04.10.2027г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики положения магнитогерконовые ДПМ-1П-100 предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижераторов, ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов на открывание или смещение с выдачей дискретного сигнала путем переключения сухого контакта геркона, а также в системах автоматики различных устройств.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивное исполнение 2-х блочный

По согласованию с заказчиком возможно изготовление датчиков с выводом из огнестойкого кабеля FRLS или FRHF.

Контакты датчика на не магнитоактивных поверхностях переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 55 мм и менее; не переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 100 мм и более.

Контакты датчика на магнитоактивных поверхностях переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 30 мм и менее; не переключены - при расстоянии между датчиком и магнитом 55 мм и более.

Габаритные размеры, мм

блока геркона (БГ) 140x20x35, блока магнитов (БМ) 140x24x22

Масса (не более), кг: блока геркона 0,24 блока магнитов 0,21

Длина вывода датчика 850 мм. без разделки

Степень защиты токоведущих частей от проникновения

воды и посторонних предметов IP66/IP68

Коммутируемая мощность Вт, не более 30

Коммутируемое напряжение, В, не более 250

Диапазон коммутируемых токов, А, 0,01--- 1,0

Температура окружающей среды от -50 до +50°C

Время срабатывания, МС, не более 2

Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20

Средний срок сохраняемости лет, не менее 4

Срок службы – 10лет

- Датчик не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).



(1.Коричневый)

(2.синий) (3.желтый)

III. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация в диапазоне частот 1----500Гц

с ускорением до 100 м/сек² (10g)

Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек² (15g)

Температура окружающей среды от -50 до +50°C

По условиям эксплуатации извещатели относятся к классу III по ГОСТ Р 54455-2011.

Относительная влажность с конденсацией до 98±2 % влаги при температуре +35±2°C

Хранение, транспортирование, утилизация

Хранение датчиков в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям

хранения 3 по ГОСТ 15150, транспортировка по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация датчиков производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

а) блок геркона -1 шт. б) блок магнитов 1 шт. в) паспорт -1 шт. на транспортную тару

V. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности датчика, потребителем составляется акт о

необходимости замены датчика предприятием-изготовителем. **Прибор не ремонтируемый. При**

нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не

принимаются.Адрес предприятия-изготовителя: ООО НПП "Магнито-контакт", Россия, 390027, г.Рязань,

ул. Новая 51В. Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail:451694@list.ru

VI. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической

документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ МП _____

личная подпись расшифровка подписи

дата