



Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.34626/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.42430/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Сертификат соответствия № РОСС RU. AM05.H09826 с 04.02.2022г. по 03.02.2027г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H.09471 с 26.01.2022г. по 25.01.2027г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00602. с 05.10.2022г. по 04.10.2027г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Извещатели охранные точечные магнитоконтактные концевые ИО 102-28 (далее извещатели), предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона и магнита, выполненного в одном пластмассовом корпусе. Сработка датчика происходит при вхождении металлической пластины, толщиной 2,5мм., закрепленной

на подвижной части металлической конструкции, в технологический зазор, находящийся в корпусе датчика. **По согласованию с заказчиком возможно изготовление извещателя с выводом из огнестойкого кабеля FRLS или FRHF.**

Извещатели изготавливают для нужд народного хозяйства.

Примечание *. По согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с иной длиной вывода датчика, что оговаривается в договоре на поставку.

Примечание **. По согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с внешним разъемом с ответной частью без выводов



2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коммутируемый ток от 0,001 до 0,5 А

Коммутируемое напряжение от 0,02 до 72 В (макс. коммутируемая мощность не более 10Вт.)

Габаритные размеры: 130x30x20

Масса не более - 0,15 кг.

Диапазон температур - от минус 50 до плюс 50 °С.

Относительная влажность 98% при 35 °С.

Переходное сопротивление замкнутых контактов на более 0,5 Ом

- Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извещатели рассчитаны на непрерывную работу.

Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями.

К несущей поверхности извещатель крепится двумя шурупами, пропущенными через отверстия в основании.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатели ИО 102-28 соответствуют групповым техническим условиям ПАШК.425119.008 ТУ (ПАШК 425119.011 ТУ) и признаны годными для эксплуатации

Кол-во шт.

Дата приемки

Штамп ОТК

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года. **Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.**

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6. Транспортирование и хранение

Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 1515069.

7. Утилизация

7.1 Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов

8 ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В пом.Н4т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПП "Магнито-контакт"

e-mail: 451694@list.ru сайт: <http://m-kontakt.ru>