

Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-9"



Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-9" предназначена для организации охраны удалённых объектов недвижимости: квартир, офисов, загородных домов.

Передача сообщений на пульт центрального наблюдения осуществляется через сеть GSM (по каналам GPRS, CSD, DTMF).

"Контакт GSM-9" передает сообщения по протоколу Ademco ContactID и совместим с мониторинговыми станциями иностранного и отечественного производства.

Основные технические характеристики

Линия связи - сеть GSM: • передает на ПЦН по каналам GPRS, CSD, DTMF • передает на телефон собственника SMS-сообщения	6 охранных или 3 пожарных шлейфа, контроль состояния шлейфов работа со всеми видами охранных и пожарных датчиков
Передача сообщений на основной и резервный сервер (на два IP-адреса)	2 выхода с открытыми коллекторами для подключения исполнительных устройств (например, реле, световое оповещение и т.д.)
Раздельная постановка шлейфов под охрану. До 6 настраиваемых разделов	Снятие/постановка под охрану с клавиатуры (до 10 клавиатурных кодов)
Протокол обмена Ademco ContactID	Энергонезависимая память на 65535 событий
8 настраиваемых номеров для передачи сообщений о событии (из памяти панели)	Возможность удалённого программирования панели
Настройка порогов срабатывания (сопротивления) для каждого шлейфа	Программирование с клавиатуры кодов доступа и номера панели, индикация уровня сети GSM
Энергопотребление в дежурном режиме не более 120 мА	Контроль наличия основного питания 220 В

Основная комплектация

Охранно-пожарная панель	1 шт
Корпус	1 шт
Комплект резисторов	1 комплект



ООО "РИТМ", Санкт-Петербург
+7 (812) 325-01-02. 444-97-35



SEC.RU

Короткий путь к информации

www.ritm.ru

Скачано с sec.ru



Дополнительное оборудование

Кабель для связи с компьютером "USB 1"




Кабель для программирования с компьютера через USB порт для любых объектовых приборов "Контакт GSM-9", "Контакт GSM-5-RT2", также для спутниковых систем слежения "Вояджер" и "Вояджер 4"

Кабель для связи с компьютером "USB 2"




Кабель для программирования с компьютера через USB порт для любых объектовых приборов (кроме "Контакта 6")

Блок резервного питания 12В 5А



Блок резервного питания (без корпуса) с возможностью подключения 1,2Ач или 7Ач аккумулятора. Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадания сети 220 В, защита аккумулятора от "переплюсовки" батареи и от превышения выходного напряжения

Блок резервного питания 12В 1,5А



Блок резервного питания (без корпуса) с возможностью подключения аккумулятора емкостью 1,2Ач или 7 Ач. Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадания сети 220 В, защита аккумулятора от "переплюсовки" батареи и от превышения выходного напряжения

Корпус "Контакт"



Эргономичный и удобный корпус для охранного оборудования компании с посадочными местами под все модификации охранно-пожарных панелей "Ритм", блок питания, резервный аккумулятор (1.2 Ач), а также коммуникатор и "Контакт LAN". В ассортименте два цветовых решения - белый и черный