

ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ПОЖАРНЫЙ  
СВЕТОВОЙ

**КОП-25П (IP-54)**

ТУ 26.30.50-004-50856982-2020

**ПАСПОРТ,  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Сертификат соответствия  
№ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00014/20  
Серия RU № 0149632

**Санкт-Петербург**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1** Оповещатель пожарный световой «КОП-25П (IP-54)» (в дальнейшем - оповещатель) предназначен для информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации, режимах работы автоматической системы противопожарной защиты посредством информации, отображенной на информационном поле изделия со световой подсветкой текста или пиктограммы (размер поля подсветки 25 x 50 мм). Оповещатель может взаимодействовать с ППУ техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, или иными приборами при обеспечении информационной и электрической совместимости с ними.
- 1.2** Оповещатель пожарный комбинированный «КОП-25П (IP-54)» является восстанавливаемым изделием.
- 1.3** Запись изделия при его заказе и в документации: «Оповещатель пожарный световой «КОП-25П (IP-54)», ТУ 26.30.50-004-50856982-2020», где КОП - условное наименование; 25 – величина среднего номинального напряжения электропитания, индекс «П» - материал корпуса из пластмассы, индекс (IP- 54) степень защиты оболочки.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|    |                                                                                          |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, (В)                              | от 12 до 36                             |
| 2  | Допустимый диапазон изменения напряжения питания (В)                                     | от 9,5 до 40                            |
| 3  | Ток, потребляемый оповещателем в режиме подсветки информационного поля, (мА)             | не более 20                             |
| 4  | Максимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (°C)      | 55                                      |
| 5  | Минимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, (°C)       | минус 50                                |
| 6  | Относительная влажность при 40°C, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, % | 93                                      |
| 7  | Степень защиты оболочки, (IP)                                                            | 54                                      |
| 8  | Устойчивость к синусоидальной вибрации соответствует требованиям                         | ГОСТ Р 2803                             |
| 9  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции соответствует требованиям               | ГОСТ Р 52931                            |
| 10 | Электромагнитная совместимость соответствует требованиям                                 | ГОСТ Р 53325-2012                       |
| 11 | Уровень промышленных помех создаваемый оповещателем соответствует требованиям            | ГОСТ Р 53325-2012                       |
| 12 | Пожарная безопасность соответствует требованиям                                          | ГОСТ Р МЭК 60065 (подраздел 4.3, 11.2.) |
| 13 | Электробезопасность соответствует требованиям                                            | ГОСТ Р 505713, ГОСТ Р 12.2.007.0        |
| 14 | Средний срок службы оповещателя, (лет)                                                   | не менее 10                             |
| 15 | Габаритные размеры изделия, (мм)                                                         | 300x100x25                              |
| 16 | Масса изделия, (кг)                                                                      | не более 0,35                           |

**3.1** Условия транспортирования оповещателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:

- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям -5 ГОСТ Р 15150;
- для морских перевозок условиям-3 ГОСТ Р 15150.

**3.2** Хранение оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя в положении, определенном знаком «Верх» должно соответствовать условиям-2 ГОСТ Р 15150.

**3.3** Срок хранения оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя без переконсервации не менее 3 лет.

- 4.1 Подключить оповещатель к линии связи (питания)
- 4.2 Установить оповещатель на вертикальной поверхности с помощью шурупов, используя проушины в задней части корпуса.

Оповещатель готов к работе.

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в строгом соответствии с его техническими характеристиками и указаниями в паспорте.

5.2 Учет работы оповещателя ведется в таблице №1 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.

5.3 Учет неисправностей возникших в процессе эксплуатации оповещателя ведется в таблице №2 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.

Примечание: при нехватке места в таблицах, клеиваются дополнительные листы с графами, аналогичными графам таблиц №1 и №2.

|    |                                                                            |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Оповещатель пожарный световой «КОП-25П (IP-54)», шт.                       |   |
| 2. | Паспорт, Руководство по установке и Руководство по эксплуатации, на 10 шт. | 1 |

«КОП-25П (IP-54)» соответствует(ют) требованиям ТУ-26.30.50-004-50856982-2020 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Дата изготовления

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Короткий путь к информации

**8.2** Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня изготовления

## Короткий путь к информации

## Короткий путь к информации

## Короткий путь к информации

## Короткий путь к информации

[illegible]

## Короткий путь к информации

[illegible]