

ЛКД-ЛСЗ

Лампа сигнальная

Паспорт



Сигнальная лампа предназначена для световой сигнализации о движении стрелы шлагбаума или ворот.



Технические параметры

Модель	ЛКД-ЛСЗ
Тип лампы	Светодиодная
Питание	12 В (DC) - 220 В (AC)
Потребляемый ток	<300мА при 12 В (DC)
Количество светодиодов	3 шт., >100Лм, 1,5 Вт
Режимы работы	1. Постоянный, 2. Прерывистый (1Гц)
Рабочая температура	-10°C ...+60°C
Размеры	180x100x120 мм

Рекомендации по установке:


Для того, чтобы снять колпачок, отверните антенну против часовой стрелки. Подведите кабель питания к клеммнику. Установите перемычку на переключателе режимов работы. ON – постоянное свечение лампы, OFF – лампа моргает с частотой 1 Гц. При необходимости возможно подключить оборудование к антенне при помощи клеммника антенны.



Подключение питания



Выбор режима



Подключение антенны

Комплектация

Лампа сигнальная	1 шт.
Угловой кронштейн	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ