ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-12 ГРАНД IP56»

ПАСПОРТ

ОКПД2 26.30.50.119 ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018

C-RU.ПБ68.В.03056

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой «Молния-12 ГРАНД IP56» предназначен для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В	12
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В	9-13,8
2.3.Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА	20
2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы	
· рабочая температура, ^{O}C	- 30…. +55
· относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5.Габаритные размеры, мм	330x150x62
2.6.Масса, не более, кг	0,35
2.7.Степень защиты оболочки (код IP)	56
2.8.Средний срок службы оповещателя, не менее, лет	5

2.9.Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

3. Комплектность

· Оповещатель световой «Молния-12 ГРАНД IP56», шт	1
· Паспорт, шт	1

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные [illegible] ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.При [illegible] к [illegible] необходимо производить [illegible]

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения 12В, соблюдая полярность (маркировка указана на изделии).

4.5. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.

4.6.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Хранение и утилизация

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 ^{O}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В», (3812) 58-44-68.

Оповещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 533258

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru