

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные звуковые серии Марс предназначены для подачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	Марс 12-ЗП	Марс 12-ЗП-М1	Марс 12-ЗУ	Марс 24-ЗП	Марс 24-ЗП-М1	Марс 24-ЗУ	Марс 220-ЗП	Марс 220-ЗУ
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$	-	-
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	-	-	-	-	-	-	220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}
Номинальный ток потребления, мА	25	57	57	37	25	37	-	-
Потребляемая мощность, В·А	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6
Уровень звукового давления, дБ	105	110	110	105	110	110	105	110
Масса, кг	0,05	0,06	0,2	0,06	0,06	0,2	0,06	0,2
Габаритные размеры, мм	90x90x43	90x90x43	125x78x30	90x90x43	90x90x43	125x78x30	90x90x43	125x78x30
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %	95	95	95	95	95	95	95	95
Диапазон рабочих температур, °С	30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	30...+55	30...+55	30...+55	30...+55
Степень защиты								



3. Подготовка к работе

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °C до +55 °C.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течении 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

6. Комплектность

Изделие..... 1 шт.

Паспорт..... 1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ЗВУКОВЫЕ

**МАРС 12-ЗП, МАРС 12-ЗП-М1,
МАРС 12-ЗУ,
МАРС 24-ЗП, МАРС 24-ЗП-М1
МАРС 24-ЗУ,
МАРС 220-ЗП, МАРС 220-ЗУ**

**ТУ 26.30.50-002-23713518-2017
RU C-RU.4C13.B.00208/21**

