Оповещатели охранно-пожарные комбинированные
LUIS+ L-12-SC-U-1, LUIS+ L-12-SC-U-2
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **LUIS+ L-12-SC-U-1, LUIS+ L-12-SC-U-2** (далее оповещатели) предназначены для подачи световых и/или звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.

1.2.Оповещатели имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.

1.3.Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

1.4.Оповещатели оснащены тампером на вскрытие (при вскрытии корпуса посторонними лицами на клеммах ТМП (см. надпись на плате) происходит размыкание нормально-замкнутого контакта (корпус закрыт – контакты ТМП замкнуты, корпус открыт – контакты ТМП разомкнуты).

2. Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном **12В**
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3.Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее **105дБ**
2.4.Несущая частота звуковых сигналов **4000Гц**
2.5. Потребляемый ток при напряжении Uном, мА, не более
свет **20**
звук **35**
2.6.Габаритные размеры, мм
LUIS+ L-12-SC-U-1 ..... **122x88x36**
LUIS+ L-12-SC-U-2 ..... **125x73x50**
2.7.Масса оповещателя, кг, не более **0,2**
2.8.Диапазон рабочих температур, °С ..... **от -30 до +55**
2.9.Степень защиты оболочки **IP52**
2.10. Средний срок службы оповещателя, лет, не менее **10**

3. Комплектность

оповещатель, шт. **1**
паспорт, шт **1**

4. Указания по эксплуатации

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

4.6.Установку производить в следующей последовательности:
- снять крышку;
- закрепить корпус оповещателя на несущей поверхности через крепежные отверстия в основании;
- провести провода от источника питания через отверстие для ввода проводов;
- выполнить электрический монтаж к выходным клеммам, соблюдая полярность (указана на плате и рис. 1);
- при необходимости подключить к клеммам ТМП цепь сигнализации о вскрытии оповещателя;
- закрыть крышку.



Рисунок 1. Схема подключения оповещателя

5. Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-12-SC-U-___ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные
LUIS+ L-12-SC-U-1, LUIS+ L-12-SC-U-2
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **LUIS+ L-12-SC-U-1, LUIS+ L-12-SC-U-2** (далее оповещатели) предназначены для подачи световых и/или звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.

1.2.Оповещатели имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.

1.3.Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

1.4.Оповещатели оснащены тампером на вскрытие (при вскрытии корпуса посторонними лицами на клеммах ТМП (см. надпись на плате) происходит размыкание нормально-замкнутого контакта (корпус закрыт – контакты ТМП замкнуты, корпус открыт – контакты ТМП разомкнуты).

2. Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном **12В**
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3.Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее **105дБ**
2.4.Несущая частота звуковых сигналов **4000Гц**
2.5. Потребляемый ток при напряжении Uном, мА, не более
свет **20**
звук **35**
2.6.Габаритные размеры, мм
LUIS+ L-12-SC-U-1 ..... **122x88x36**
LUIS+ L-12-SC-U-2 ..... **125x73x50**
2.7.Масса оповещателя, кг, не более **0,2**
2.8.Диапазон рабочих температур, °С ..... **от -30 до +55**
2.9.Степень защиты оболочки **IP52**
2.10. Средний срок службы оповещателя, лет, не менее **10**

3. Комплектность

оповещатель, шт. **1**
паспорт, шт **1**

4. Указания по эксплуатации

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

4.6.Установку производить в следующей последовательности:
- снять крышку;
- закрепить корпус оповещателя на несущей поверхности через крепежные отверстия в основании;
- провести провода от источника питания через отверстие для ввода проводов;
- выполнить электрический монтаж к выходным клеммам, соблюдая полярность (указана на плате и рис. 1);
- при необходимости подключить к клеммам ТМП цепь сигнализации о вскрытии оповещателя;
- закрыть крышку.



Рисунок 1. Схема подключения оповещателя

5. Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-12-SC-U-___ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные
LUIS+ L-12-SC-U-1, LUIS+ L-12-SC-U-2
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **LUIS+ L-12-SC-U-1, LUIS+ L-12-SC-U-2** (далее оповещатели) предназначены для подачи световых и/или звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией.

1.2.Оповещатели имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.

1.3.Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

1.4.Оповещатели оснащены тампером на вскрытие (при вскрытии корпуса посторонними лицами на клеммах ТМП (см. надпись на плате) происходит размыкание нормально-замкнутого контакта (корпус закрыт – контакты ТМП замкнуты, корпус открыт – контакты ТМП разомкнуты).

2. Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном **12В**
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3.Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее **105дБ**
2.4.Несущая частота звуковых сигналов **4000Гц**
2.5. Потребляемый ток при напряжении Uном, мА, не более
свет **20**
звук **35**
2.6.Габаритные размеры, мм
LUIS+ L-12-SC-U-1 ..... **122x88x36**
LUIS+ L-12-SC-U-2 ..... **125x73x50**
2.7.Масса оповещателя, кг, не более **0,2**
2.8.Диапазон рабочих температур, °С ..... **от -30 до +55**
2.9.Степень защиты оболочки **IP52**
2.10. Средний срок службы оповещателя, лет, не менее **10**

3. Комплектность

оповещатель, шт. **1**
паспорт, шт **1**

4. Указания по эксплуатации

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

4.6.Установку производить в следующей последовательности:
- снять крышку;
- закрепить корпус оповещателя на несущей поверхности через крепежные отверстия в основании;
- провести провода от источника питания через отверстие для ввода проводов;
- выполнить электрический монтаж к выходным клеммам, соблюдая полярность (указана на плате и рис. 1);
- при необходимости подключить к клеммам ТМП цепь сигнализации о вскрытии оповещателя;
- закрыть крышку.



Рисунок 1. Схема подключения оповещателя

5. Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-12-SC-U-___ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru