

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-2-G 12В
LUIS+ L-24-2-G 24В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G 104мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура -30 ÷ +55°С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.6. Габаритные размеры, мм 330х150х125

2.7. Масса: LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G 0,4 кг

2.8. Степень защиты оболочки IP55

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт
шнур-крючок (шнур-кольцо) 2 шт
паспорт 1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Снять плафон с надписью, убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
- 4.4. Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, полярность указана на этикетке.
- 4.5. Оповещатель повесить к потолку посредством двух колец-крючков, ввернув их в отверстия в верхней части корпуса.
- 4.8. Установить плафон с надписью.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя
- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -2-G №_____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луйс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-2-G 12В
LUIS+ L-24-2-G 24В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G 104мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура -30 ÷ +55°С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.6. Габаритные размеры, мм 330х150х125

2.7. Масса: LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G 0,4 кг

2.8. Степень защиты оболочки IP55

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт
шнур-крючок (шнур-кольцо) 2 шт
паспорт 1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Снять плафон с надписью, убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
- 4.4. Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, полярность указана на этикетке.
- 4.5. Оповещатель повесить к потолку посредством двух колец-крючков, ввернув их в отверстия в верхней части корпуса.
- 4.8. Установить плафон с надписью.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя
- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -2-G №_____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луйс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-2-G 12В
LUIS+ L-24-2-G 24В

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G 104мА

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура -30 ÷ +55°С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800

2.6. Габаритные размеры, мм 330х150х125

2.7. Масса: LUIS+ L-12-2-G, LUIS+ L-24-2-G 0,4 кг

2.8. Степень защиты оболочки IP55

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт
шнур-крючок (шнур-кольцо) 2 шт
паспорт 1 шт

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Снять плафон с надписью, убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
- 4.4. Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, полярность указана на этикетке.
- 4.5. Оповещатель повесить к потолку посредством двух колец-крючков, ввернув их в отверстия в верхней части корпуса.
- 4.8. Установить плафон с надписью.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя
- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -2-G №_____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луйс+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017