

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.

1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A** имеют непрерывный режим работы светового блока (постоянное свечение).

1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** имеют прерывистый режим работы светового блока (режим стробовышки).

1.4. Включение оповещателей происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателей

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ **12В**
LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-24-A исп. СТ **24В**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15)Уном**

2.3. Потребляемый ток, не более **26мА**

2.4. Частота мигания для LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ **1,7Гц**

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
рабочая температура, °С **- 30.... +55**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.6. Масса, кг, не более **0,03**

2.7. Габаритные размеры, мм **Ø86x50**

2.8. Степень защиты оболочки **IP55**

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель световой **1 шт**
паспорт **1 шт**
упаковка **1 шт**

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в

инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность указанную на этикетке над клеммами.

4.5. Закрепить оповещатель на стене.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизации

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50 °С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- ____-A № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания „Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

EAC

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.

1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A** имеют непрерывный режим работы светового блока (постоянное свечение).

1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** имеют прерывистый режим работы светового блока (режим стробовышки).

1.4. Включение оповещателей происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателей

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ **12В**
LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-24-A исп. СТ **24В**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15)Уном**

2.3. Потребляемый ток, не более **26мА**

2.4. Частота мигания для LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ **1,7Гц**

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
рабочая температура, °С **- 30.... +55**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.6. Масса, кг, не более **0,03**

2.7. Габаритные размеры, мм **Ø86x50**

2.8. Степень защиты оболочки **IP55**

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель световой **1 шт**
паспорт **1 шт**
упаковка **1 шт**

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в

инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность указанную на этикетке над клеммами.

4.5. Закрепить оповещатель на стене.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50 °С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- ____-A № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания „Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

EAC

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для подачи световых сигналов в помещениях различного назначения.

1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-24-A** имеют непрерывный режим работы светового блока (постоянное свечение).

1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ** имеют прерывистый режим работы светового блока (режим стробовышки).

1.4. Включение оповещателей происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателей

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-A, LUIS+ L-12-A исп. СТ **12В**
LUIS+ L-24-A, LUIS+ L-24-A исп. СТ **24В**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75÷1,15)Уном**

2.3. Потребляемый ток, не более **26мА**

2.4. Частота мигания для LUIS+ L-12-A исп. СТ, LUIS+ L-24-A исп. СТ **1,7Гц**

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
рабочая температура, °С **- 30.... +55**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.6. Масса, кг, не более **0,03**

2.7. Габаритные размеры, мм **Ø86x50**

2.8. Степень защиты оболочки **IP55**

2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель световой **1 шт**
паспорт **1 шт**

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в

инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4. Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность указанную на этикетке над клеммами.

4.5. Закрепить оповещатель на стене.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50 °С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- ____-A № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания „Луис+»
сайт: **www.luis.ru**

EAC

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU

Короткий путь к информации

+7 (495) 280-77-50

luis@luis.ru

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Скачано с sec.ru