

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-U MINI, LUIS+ L-24-U MINI

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-U MINI, LUIS+ L-24-U MINI** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U MINI, В **12**

LUIS+ L-24-U MINI, В **24**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75+1,15)Уном**

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, мА, не более **48**

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

рабочая температура для всех остальных, °С **-30 ÷ +55**

относительная влажность при + 25 °С, % **90**

атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.5. Габаритные размеры, мм **306x124x12**

2.6. Масса, кг, не более **0,24**

2.7. Степень защиты оболочки **IP42**

2.8. Средний срок службы оповещателя, лет, не менее **10**

2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

3. Комплектность

оповещатель световой, шт **1**

паспорт, шт **1**

крепление (шуруп-кольцо), шт **2**

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, закрепить оповещатель с помощью двух шурупов-колец (входят в комплект).

4.5. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50 °С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____ -U MINI № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-42-48** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Луис+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017