

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022RU C-RU.ПБ68.B.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-U является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U12В
LUIS+ L-24-U24В
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U~220В, 50±1Гц
Уном (0,75±1,15) Уном

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений(0,75±1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U48мА
LUIS+ L-220-U11В·А
LUIS+ L-220-R-U25В·А

2.4.Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания – ~220 В, не менее, ч6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)

2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С0 + +55
рабочая температура для всех остальных, °С-30 + +55
относительная влажность при + 25 °С, %90
атмосферное давление, мм. рт. ст.600+800

2.6.Габаритные размеры, мм296х333х48

2.7.Масса: LUIS+ L-220-R-U0,4 кг
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U0,35 кг

2.8.Степень защиты оболочкиIP42

2.9.Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U5 лет
для всех остальных10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой1 шт.
паспорт1 шт.
крепление1 шт.
винт 3х62 шт.

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4.Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5.Подключить оповещатель LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).

4.6.Подключить оповещатель LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U к сети переменного тока.

4.7.Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-U перевести тумблер на верхней поверхности корпуса во включенное положение.

4.8.Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

4.9.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-.....-U №.....принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания „Тунст“

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022RU C-RU.ПБ68.B.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-U является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U12В
LUIS+ L-24-U24В
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U~220В, 50±1Гц
Уном (0,75±1,15) Уном

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений(0,75±1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U48мА
LUIS+ L-220-U11В·А
LUIS+ L-220-R-U25В·А

2.4.Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания – ~220 В, не менее, ч6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)

2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С0 + +55
рабочая температура для всех остальных, °С-30 + +55
относительная влажность при + 25 °С, %90
атмосферное давление, мм. рт. ст.600+800

2.6.Габаритные размеры, мм296х333х48

2.7.Масса: LUIS+ L-220-R-U0,4 кг
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U0,35 кг

2.8.Степень защиты оболочкиIP42

2.9.Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U5 лет
для всех остальных10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой1 шт.
паспорт1 шт.
крепление1 шт.
винт 3х62 шт.

Оповещатель LUIS+ L-.....-U №.....принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания „Тунст“

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022RU C-RU.ПБ68.B.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-U является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U12В
LUIS+ L-24-U24В
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U~220В, 50±1Гц
Уном (0,75±1,15) Уном

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений(0,75±1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U48мА
LUIS+ L-220-U11В·А
LUIS+ L-220-R-U25В·А

2.4.Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания – ~220 В, не менее, ч6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)

2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С0 + +55
рабочая температура для всех остальных, °С-30 + +55
относительная влажность при + 25 °С, %90
атмосферное давление, мм. рт. ст.600+800

2.6.Габаритные размеры, мм296х333х48

2.7.Масса: LUIS+ L-220-R-U0,4 кг
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U0,35 кг

2.8.Степень защиты оболочкиIP42

2.9.Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U5 лет
для всех остальных10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой1 шт.

Оповещатель LUIS+ L-.....-U №.....принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания „Тунст“

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачено с sec.ru