

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55, LUIS+ L-220 IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55, LUIS+ L-220 IP55 (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателя

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12 IP55 12В
LUIS+ L-24 IP55 24В
LUIS+ L-220 IP55 ~220В, 50±1Гц
(0,75÷1,15)Уном
2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений
2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более:
LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55 26мА
LUIS+ L-220 IP55 7,5В·А
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
рабочая температура, °С - 30 ÷ +55
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800
2.5. Масса, не более 0,35кг
2.6. Габаритные размеры ШхВхГ: 300х110х33 мм
2.7. Степень защиты оболочки IP55
2.8. Средний срок службы оповещателя 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт
паспорт 1 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.
4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для исполнения 12 и 24В полярность указана на этикетке).
4.6. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.
4.7. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____ IP55 № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55, LUIS+ L-220 IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55, LUIS+ L-220 IP55 (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателя

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12 IP55 12В
LUIS+ L-24 IP55 24В
LUIS+ L-220 IP55 ~220В, 50±1Гц
(0,75÷1,15)Уном
2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений
2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более:
LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55 26мА
LUIS+ L-220 IP55 7,5В·А
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
рабочая температура, °С - 30 ÷ +55
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800
2.5. Масса, не более 0,35кг
2.6. Габаритные размеры ШхВхГ: 300х110х33 мм
2.7. Степень защиты оболочки IP55
2.8. Средний срок службы оповещателя 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт
паспорт 1 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.
4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для исполнения 12 и 24В полярность указана на этикетке).
4.6. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.
4.7. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____ IP55 № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55, LUIS+ L-220 IP55

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55, LUIS+ L-220 IP55 (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики оповещателя

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12 IP55 12В
LUIS+ L-24 IP55 24В
LUIS+ L-220 IP55 ~220В, 50±1Гц
(0,75÷1,15)Уном
2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений
2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более:
LUIS+ L-12 IP55, LUIS+ L-24 IP55 26мА
LUIS+ L-220 IP55 7,5В·А
2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы
рабочая температура, °С - 30 ÷ +55
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800
2.5. Масса, не более 0,35кг
2.6. Габаритные размеры ШхВхГ: 300х110х33 мм
2.7. Степень защиты оболочки IP55
2.8. Средний срок службы оповещателя 10 лет

3. Комплектность

оповещатель световой 1 шт
паспорт 1 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.
4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для исполнения 12 и 24В полярность указана на этикетке).
4.6. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.
4.7. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____ IP55 № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017