

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные				
LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD				
ПАСПОРТ				
ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22				
1. Общие сведения				
1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SD и комбинированные LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.				
1.2. Оповещатели LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.				
1.3. Оповещатели LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD имеют дублирование вводимых контактных клемм оповещателей.				
1.4. Оповещатели имеют защиту от переполосовки.				
2. Технические характеристики				
2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD 12 В LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD 24 В				
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном				
2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ				
2.4. Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц				
2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Уном: LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC свет - 20мА , звук - 35мА LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC свет - 15мА , звук - 35мА LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD звук - 35мА				
2.6. Габариты, мм: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD Ø86x50				
2.7. Масса, кг, не более: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD 0,05				
2.8. Диапазон рабочих температур -30...+55°С				
2.9. Степень защиты оболочки IP52				
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет				
3. Комплектность				
оповещатель в индивидуальной упаковке 1 шт.				
паспорт 1 шт.				
4. Подготовка к работе				
4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».				

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность:

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S:	белый провод – плюс;
LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC:	СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус; ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;
LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD:	указана на этикетке над клеммами.

- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____№_____принят ОТК (заполняется от руки)	
Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)	

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «Б»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

EAC

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные				
LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD				
ПАСПОРТ				
ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22				
1. Общие сведения				
1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SD и комбинированные LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.				
1.2. Оповещатели LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.				
1.3. Оповещатели LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD имеют дублирование вводимых контактных клемм оповещателей.				
1.4. Оповещатели имеют защиту от переполосовки.				
2. Технические характеристики				
2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD 12 В LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD 24 В				
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном				
2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ				
2.4. Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц				
2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Уном: LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC свет - 20мА , звук - 35мА LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC свет - 15мА , звук - 35мА LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD звук - 35мА				
2.6. Габариты, мм: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD Ø86x50				
2.7. Масса, кг, не более: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD 0,05				
2.8. Диапазон рабочих температур -30...+55°С				
2.9. Степень защиты оболочки IP52				
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет				
3. Комплектность				
оповещатель в индивидуальной упаковке 1 шт.				
паспорт 1 шт.				
4. Подготовка к работе				
4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».				

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность:

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S:	белый провод – плюс;
LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC:	СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус; ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;
LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD:	указана на этикетке над клеммами.

- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____№_____принят ОТК (заполняется от руки)	
Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)	

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «Б»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

EAC

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные				
LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD				
ПАСПОРТ				
ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22				
1. Общие сведения				
1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SD и комбинированные LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.				
1.2. Оповещатели LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.				
1.3. Оповещатели LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD имеют дублирование вводимых контактных клемм оповещателей.				
1.4. Оповещатели имеют защиту от переполосовки.				
2. Технические характеристики				
2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD 12 В LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD 24 В				
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном				
2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ				
2.4. Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц				
2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Уном: LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC свет - 20мА , звук - 35мА LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC свет - 15мА , звук - 35мА LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD звук - 35мА				
2.6. Габариты, мм: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD Ø86x50				
2.7. Масса, кг, не более: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD 0,05				
2.8. Диапазон рабочих температур -30...+55°С				
2.9. Степень защиты оболочки IP52				
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет				
3. Комплектность				
оповещатель в индивидуальной упаковке 1 шт.				
паспорт 1 шт.				
4. Подготовка к работе				
4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».				

- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность:

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S:	белый провод – плюс;
LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC:	СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус; ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;
LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD:	указана на этикетке над клеммами.

- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизации

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____№_____принят ОТК (заполняется от руки)	
Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)	

Где купить:
ООО «Компания Лунс+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «Б»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

EAC