

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

**OSNOVO**  
cable transmission

## Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (штамп)

Дата производства « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

\*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

## Промышленный коммутатор

**SW-8062/IC**

**ПАСПОРТ**

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

**ЕАС**

реклама

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Сетевой промышленный коммутатор SW-8062/IC предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE в условиях эксплуатации в неотапливаемых помещениях, а также на промышленных объектах – заводах, фабриках и т.д.

## 2. Основные технические данные

| Модель                                        | SW-8062/IC                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее кол-во портов                           | 8                                                                                                              |
| Кол-во портов GE+PoE                          | 6                                                                                                              |
| Кол-во портов SFP (не Combo порты)            | 2                                                                                                              |
| Кол-во портов GE (не Combo порты)             | -                                                                                                              |
| Стандарты Ethernet                            | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab;<br>IEEE 802.3x; IEEE 802.3z                                             |
| Скорость передачи данных                      | 10/100/1000 Мбит/с<br>полудуплекс, полный дуплекс                                                              |
| Буфер пакетов                                 | 512 КБ                                                                                                         |
| Таблицы MAC-адресов                           | 8 К                                                                                                            |
| Пропускная способность коммутационной матрицы | 20 Гбит/с                                                                                                      |
| Скорость обслуживания пакетов                 | 1000 Мбит/с – 1,488,000 пакетов/с                                                                              |
| Топологии подключения                         | звезда, каскад                                                                                                 |
| Управление                                    | -                                                                                                              |
| Поддержка jumbo frame                         | 16КБ                                                                                                           |
| Стандарты PoE                                 | IEEE 802.3af/at                                                                                                |
| Метод подачи PoE                              | A 1/2(+), 3/6(-)                                                                                               |
| Индикаторы                                    | PWR - индикатор подключения БП<br>LNK/ACT – индикаторы Ethernet<br>FX1, FX2 - активность оптических SFP портов |
| Реле аварийной сигнализации                   | -                                                                                                              |
| Потребляемая мощность (без нагрузки PoE)      | ≤5 Вт                                                                                                          |
| Мощность PoE на один порт (макс.)             | 25 Вт (метод А)                                                                                                |
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)    | 150 Вт                                                                                                         |
| Максимальная потребляемая мощность            | 155 Вт                                                                                                         |
| Питание (с резервированием)                   | 2 x DC 48-57V                                                                                                  |
| Встроенная грозозащита                        | 4 кВ                                                                                                           |
| Класс защиты                                  | IP30                                                                                                           |
| Охлаждение                                    | Конвекционное (без вентилятора)                                                                                |
| Тип монтажа                                   | На DIN-рейку или на плоскую поверхность                                                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                          | 48x183x118                                                                                                     |
| Рабочая температура                           | -40...+85°C                                                                                                    |
| Относительная влажность                       | до 95% без конденсата                                                                                          |
| Дополнительно                                 | При напряжении БП<DC48V, функция PoE не активна                                                                |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



**Заземление является обязательным условием для безопасной и надежной эксплуатации оборудования!**

## 3. Комплект поставки

Сетевой коммутатор SW-8062/IC – 1 шт;  
Монтажный комплект для для крепления на DIN-рейку – 1к-т;  
Клемм.колодка – 1шт;  
Руководство по эксплуатации – 1шт;  
Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование изделия осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)