

7. Регулировка громкости звука голоса собеседника
8. Регулировка громкости вызова
9. Громкоговоритель
10. Кнопки выбора подстанций
11. Кнопка пейджинга
12. Индикатор для выбора подстанции
13. Кнопка частной беседы.

Проводка

Особенности

- Связь между группами (5 зон, 6 групп)
- Система защиты от подслушивания частных разговоров
- Вызов до 30 станций одновременно
- Выбор напряжения питания переменного тока – от 90В до 250 В
- Легкая настройка громкости вызова и передаваемого разговора
- Высокая выходная мощность (10Вт)
- Во время беседы можно продолжать работу, т.к. не требуется производить какие-либо действия руками, при этом сигнал на выходе достаточно силен
- Пейджинговая переговорная система с возможностями интеркома
- Максимально можно подключить до 30 станций
- Макс. расстояние 2000м/0.65мм
- Система проста для установки
- Во время разговора со станцией горит световой индикатор данной станции

Главная станция

PI-10L (10 станций)

PI-20L (20 станций)

PI-30L (30 станций)

PI-30LH (30 станций с микрофоном)

Подстанции CM-200L

Дополнение: Рожковый громкоговоритель

Технические характеристики

Потребляемая мощность	30ВА (15В пост.тока)
Потребляемый ток	130мА
Мощность выходного аудио сигнала	10Вт
Проводка	2 провода на каждую подстанцию
Источник питания	90В-250В/60Гц (выбирается)
Связь	P.L.L.
Звук	вибрирующий
Расстояние	2000м/0.65мм
Размеры	277 × 232 × 105 мм.