

Артикул: 13010025

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Вкл: скорость порта 1000 М

Защита от импульсных перенапряжений: есть

Watchdog: поддерживает

«Дерево»: поддерживается

Способ монтажа: на монтажную DIN-рейку

при хранении и транспортировке 5%...95% (без конденсации)

Вибрация: IEC 60068-2-6

Декларация ТР ТС 020/2011

Technical drawings of the 12-36B DC power supply unit showing dimensions in millimeters (mm):

- Front View:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Side View:** Overall height 85 mm, mounting bracket height 48.3 mm, and mounting hole spacing 30 mm.
- Top View:** Overall width 85 mm, mounting bracket height 48.3 mm, and mounting hole spacing 30 mm.
- Bottom View:** Overall width 85 mm, mounting bracket height 48.3 mm, and mounting hole spacing 30 mm.
- Front Panel:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Top Panel:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Bottom Panel:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Right Panel:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Left Panel:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Internal View:** Overall width 85 mm, height 103 mm. The mounting bracket on the right has a height of 48.3 mm and a thickness of 9 mm.
- Output Connector:** Dimensions 14.5 mm (width) and 22.2 mm (height). The connector is labeled "12-36B DC" and "12-36B DC".

- Установка, подключение, ввод в эксплуатацию и обслуживание изделия должны осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Сетевой коммутатор предназначен для установки в шкаф управления на монтажную DIN-рейку.
- Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту изделия от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
- Для подключения питания к изделию следует использовать только источник постоянного тока категории I или II согласно ГОСТ IEC 61140. Длина линии источника питания не должна превышать 30 метров. Источник питания следует устанавливать в том же шкафу управления, в котором устанавливается изделие.
- Для подключения Ethernet-портов изделия используется кабель типа "Витая пара" категории не ниже 5е (по стандарту Y1A/EIA-568). На конце кабеля должен быть смонтирован разъем 8P8C (RJ45).
- Сетевой коммутатор не требует специального обслуживания. В случае повреждения ремонтные работы должны производиться компанией-изготовителем.

Изготовитель

ООО «Электро-Профи», адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 82, стр. 1
Тел.: +7 (495) 921-03-58, e-mail: msk@ep.ru
www.ep.ru

Комплект поставки

1. Сетевой коммутатор – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

Транспортировка и хранение

Упакованный сетевой коммутатор серии ПРО-СК может транспортироваться автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом в условиях, установленных ГОСТ 21552. Упакованный сетевой коммутатор можно транспортировать и хранить при температуре окружающей среды от -50 °С до +85 °С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Утилизация

Утилизация производится по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем сетевые коммутаторы. Утилизация сетевых коммутаторов не представляет опасности для окружающей среды и человека. Сетевые коммутаторы не содержат свинца и других опасных веществ.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Срок гарантийного обслуживания изделия компанией ООО «Электро-Профи» составляет 3 года со дня продажи (отгрузки изделия со склада предприятия-изготовителя)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА

ООО «Электро-Профи» не принимает претензий по качеству в случаях:

- наличия механических повреждений или следов ремонтных работ;
- нарушения правил установки и эксплуатации, указанных в технической документации на сетевые коммутаторы.

Все виды повреждений и утрат по вине покупателя не рассматриваются, в связи с этим ООО «Электро-Профи» за них ответственности не несёт.

Гарантийный ремонт или замена осуществляется в ООО «Электро-Профи» в г. Москве.

Гарантийный ремонт отказавшего изделия производится при предъявлении настоящего гарантийного обязательства и заверенного печатью организации Акта в произвольной форме с описанием неисправностей.

Дата « » _____ 20 г. Подпись _____

Дата « » _____ 20 г. Подпись _____

Место для штампа

TY 26.30.23-004-30129085-2024