

КК-1

Консоль консьержа

Паспорт

Консоль консьержа ЛКД-КК-1 предназначена для осуществления контроля доступа и управлением устройствами видеодомофонии. Она позволяет принимать вызовы, просматривать видео и управлять всеми вызывными панелями в сети, а также совершать и принимать звонки от жильцов, использующих сетевые мониторы. Помимо этого, консоль существенно расширяет возможности системы IP-домофонии, работая в роли сервера, который маршрутизирует вызовы давая возможность звонить в конкретное помещение нужного здания с прилегающей территории.



Внешний вид

Технические характеристики	
Операционная система	Android 7.1
Внутренняя память	8 ГБ
Оперативная память	2 ГБ
Дисплей	Емкостный IPS сенсорный экран 10.1"
Разрешение	1280 x 800
Видеокодек	H.264
Объектив	ЗР ИК-подсветка
Угол обзора	По горизонтали: 64.1°, по вертикали: 48.1°, по диагонали: 80.2°
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон, вход под наушники (3.5 мм)
Аудиокодек	G.711U, G.711A
Аудиовыход	Встроенный динамик, вход под наушники (3.5 мм)
Битрейт	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	С помощью ПО
Протокол	TCP/IP, SIP, RTSP
Проводная сеть	10/100/1000 M Ethernet
Тревожный вход	2
Сетевой интерфейс	2
USB	1
RS-485	1
SD-карта	До 128 ГБ
Индикатор дверного замка	2 релейных выхода
Кнопка	3 сенсорные кнопки
Монтаж	Настольный, настенный
Вес	1,3 кг
Рабочая температура	-10 до +50 °C
Питание	PoE (LAN1), 12 В (DC)
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ